

## LED Panel 60x60 - Kan Dæmpes - 40W CCT + RGB + SMART Google - Alexa



### Produktkode:

Reference: PN40W-RGBCW-91183

### Tekniske specifikationer:

REFERENCE: PN40W-RGBCW-91183  
Nominel effekt: 40W  
Nominel spænding: 85V-265V  
Let temperatur: RGB+CCT  
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 84  
Byggemateriale: Aluminium + pc  
Lysstyrke-Lm: 4000Lm  
Led type: SMD 2835  
Åbningsvinkel (°): 120°  
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120Lm/W  
Lyseffekt (Lm / W): 100 Lm/W  
Kan dæmpes: Ja  
Certifikater: CE - ROHS  
IP-klasse: IP20  
Anslået leddiode Liv(H): 50.000  
Mål (mm): 595x595xH65  
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95  
frekvens (Hz): 50/60Hz  
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C  
Effektcyklus: 100.000  
Starttid (er): 0,2s  
Yderligere Information: Flicker Free - WiFi 2,4Ghz -  
Driver inkluderet: Ja  
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A  
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E  
Års garanti: 5

### Produkt kort beskrivelse:

CCT + RGB LED-panel 40W! Dette 595x595mm panel er perfekt til 60x60 nedhængte lofter. Med smart teknologi kan du styre det fra din telefon via TUYA APP, og det er kompatibelt med ALEXA og GOOGLE HOME for nem stemmestyring. Nyd 16 millioner farver med RGB + CCT-mulighederne og skab den perfekte atmosfære til enhver lejlighed. Tag belysningen til et nyt niveau!

Hvis du vil vide mere om vores produkt, og hvordan du synkroniserer det via WiFi, kan du se vores video her: Video Panel Led RGB

### Produkt beskrivelse:

LED-panel 60x60 - kan dæmpes - 40W CCT + RGB + SMART Google - Alexa

**LED-panel WHITE FRAME 40W** måler 595 mm x 595 mm og har en elegant finish og et moderne design.

**LED-skærmen 60x60 40W CCT+ RGB** kan også hænges op eller monteres på overfladen. Til loftsinstallation kan den installeres på to måder:

1. **Forsænket installation:** Panelerne kan forsænkes i falske lofter eller professionelle lofter med 60x60 rammer, denne type montering er meget enkel og hurtig.
2. **Overflademontering:** LED-panelet har sin egen støtte til overflademontering, og det er derfor nødvendigt at bore nogle huller for at fastgøre støtten og tilslutte den til lysnettet.

### KONTROLMODER:

**ADVARSEL:** Den medfølgende fjernbetjening er ikke kompatibel med panelet.

### A- KONTROL AF DIN APP (TIL TELEFONEN) KOMPATIBEL AF ALEXA OG GOOGLE HOME (VED HØJTALER):

1. Du kan downloade "Tuya"-appen fra din smartphone for at styre lampen.
2. Når lampen tilsluttes telefonen første gang, skal lampen og telefonen være forbundet til samme gode WiFi. Dette lys kan ikke skifte andet WiFi, mens der oprettes forbindelse.
3. Når lampen er tilsluttet telefonen, skal du opbevare den tæt på mobiltelefonen og Wi-Fi-enheden.
4. Hvis lampen er tilsluttet telefonen, skal du ikke slukke for lampen og WiFi.
5. Tænd og sluk lampen tre gange. Sørg for, at lampeindikatoren blinker hurtigt (to gange i sekundet), før du tilslutter den.
6. Åbn TUYA APP på mobiltelefonen, lampeoplysningerne vises automatisk (hvis de ikke vises, klik venligst på: Tilføj enhed-belysning-lyspanel), og klik derefter på tilslut. Om cirka 15 sekunder vil mobiltelefonen vise, at forbindelsen er lykkedes, og lampen holder samtidig op med at blinke. Lampen vil også indikere, at forbindelsen er vellykket.
7. Hvis lampen ikke kan blinke hurtigt efter flere forsøg, skal du lade lampen hænge i 15 sekunder og derefter slukke og tænde den igen. Lampen vender tilbage til sin oprindelige

# Teknisk Datablad

tilstand, prøv venligst igen.

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSHANDEL, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt.

## Yderligere billeder:

