

LED gadebelysning 100W HALLEY BRIDGELUX Chip 150lm / W - skumringssensor



Produktkode:

Reference: SP3100W-SENSOR

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: SP3100W-SENSOR
Nominel effekt: 100w
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: 3000K - 4000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 70
Byggemateriale: Aluminium
Lysstyrke-Lm: 14000Lm
Led type: SMD3030 Bridgelux
Åbningsvinkel (°): 150° x 90°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm / W): 150 Lm/W
Certifikater: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP-klasse: IP66
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): 623mmx200mm - Tube hole 63Ømm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Starttid (er): 0,2s
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkluderet: EDISON
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): C
Års garanti: 5
Tilbehør: Twilight Sensor

Produkt kort beskrivelse:

Opdag den **100W LED-gadelampe HALLEY** med skumringssensor, der tænder og slukker automatisk i henhold til niveauet af naturligt lys. Udstyret med højlysende **SMD 3030 Bridgelux LEDs**, giver den kraftfuld og ensartet belysning i offentlige udendørsområder. Med ENEC 05-certificering sikrer den kvalitet og sikkerhed. Tilføj effektivitet og pålidelighed til dine udendørsbelysningsprojekter med HALLEY.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Produkt beskrivelse:

LED gadebelysning 100W HALLEY BRIDGELUX Chip 150lm / W - skumringssensor

HALLEY 100W LED-gadelygte med skumringssensor, som tænder og slukker automatisk afhængigt af det naturlige lysniveau. Denne sensor gør det muligt at tænde belysningen automatisk, både indendørs og udendørs, i skumringen og slukke den automatisk ved dagry. På den måde ved din installation, hvis der ikke er lys udenfor, og du kan i højere grad automatisere belysningen i din installation. Den understøtter en række følsomhedsreguleringer fra 6 lux til 50 lux.

Sådan fungerer den:

Sensoren registrerer tidspunktet for solnedgang eller skumring (reduktion af lysniveauet) og leverer strøm (220Vac-fase) til udgangen, så LED-lamperne kan tilsluttes. På samme måde afbryder solopgangen forbindelsen ved strømforsyningsudgangen med den deraf følgende afbrydelse af LED-lamperne.

Dette produkt er designet med et elektronisk kredsløb med fotodiodesensor og en lynstrømsafleder (MOV). Den hurtige respons med en tidsforsinkelse på 3-20 sekunder gør det nemt at teste funktionen.

Udstyret med **3030 Bridgelux SMD 3030-dioder** med høj lysstyrke giver det kraftig og ensartet belysning i udendørs gadebelysning. ENEC 05-certificeret, hvilket garanterer kvalitet og sikkerhed. Få effektivitet og pålidelighed til dine udendørs belysningsprojekter med HALLEY.

Den udmærker sig ved sin høje modstandsdygtighed over for stød med IK10-klassificering.

Takket være IP66-beskyttelsen er den desuden beskyttet mod klimatiske ændringer, uden at det påvirker dens lysfunktion.

HALLEY LED-gadebelysningsarmaturet giver dig mulighed for at opretholde god belysning med lavt energiforbrug. Driftsomkostningerne er lavere, da der ikke er nogen startere eller elektronik, der skal udskiftes.

Teknisk Datablad

HALLEY 100W LED-gadebelysningen er bygget til en lang levetid på mere end 50.000 timer og har 5 års garanti for strømforsyning, holdbarhed og design af høj kvalitet.

Den har et rundt drejeligt stik med en diameter på 60 mm og 2 skruer til fastgørelse på søjlen.

Anvendelsesområder for 100W HALLEY BRIDGELUX LED-gadelygte HALLEY BRIDGELUX Chip 150lm/W - Twilight Sensor:

- Gadebelysning
- Haver og stier
- Parker og pladser
- Sportscentre
- Parkeringspladser

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSHANDEL, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

