

Mando de control Remoto para bombilla de Piscina PAR56 - Acero 316 - IK10



Código de producto:

Referencia: RC-POOL-RGB

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : RC-POOL-RGB
Material de Construcción: Termoplástico
Certificados: CE - ROHS
Medidas (mm): 110*52*21mm
Modos de control: RF
Garantía años: 3
Alcance (m) : 20m.

Breve descripción del producto:

¡Descubre el máximo control y la comodidad en la iluminación de tu **piscina** con nuestro **Mando de Control Remoto**! Este innovador mando a distancia RF te permite dirigir fácilmente nuestra potente **Bombilla LED RGB Sumergible 36W** - Código POOL36W-RGB -. Con un solo clic, podrás sumergir tu piscina en una gama deslumbrante de colores, gracias a la tecnología RGB.

Este **mando** te permite **gestionar** hasta **cinco bombillas simultáneamente**, proporcionándote un control total con solo pulsar un botón. Olvídate de los complicados interruptores individuales y sumérgete en la simplicidad de la iluminación inteligente.

Descripción del Producto:

Mando de control Remoto para bombilla de Piscina PAR56 - Acero 316 - IK10

Descubre el poder del **Mando Remoto para Bombilla de Piscina PAR56** en Acero 316 con clasificación IK10. Controla la iluminación de tu piscina con elegancia y resistencia. Sumérgete en una experiencia única con tecnología avanzada y estilo inigualable. ¡Haz que tu piscina brille con el toque perfecto!

Características:

Un mismo control remoto puede manejar más de una controladora.

Una controladora puede ser manejada por más de un control remoto.

EMparejamiento de la luminaria y de la controladora por el control remoto.

- 1.- Instale las pilas en el control remoto.
- 2.- Realice las conexiones de la controladora según imagen indicada en el manual de instrucciones.
- 3.- Encienda la alimentación de energía eléctrica a la luminaria desde el interruptor de corriente.
- 4.- Dentro de los 3 segundos posteriores al encendido, presione el botón de encendido del control remoto durante 15 segundos.
- 5.- Libere el botón de encendido.
- 6.- Si el reconocimiento fue exitoso, la luminaria debe responder a los mandos del control remoto. Si no lo fue, previo a un nuevo intento, realice la acción de borrado del reconocimiento de la luminaria por el control remoto, según se indica a continuación:

Borrado del emparejamiento por el control remoto

- 1.- Corte la alimentación de energía eléctrica desde la alimentación de corriente.
- 2.- Encienda la alimentación de energía eléctrica desde la alimentación de corriente.
- 3.- Dentro de los 3 segundos posteriores al encendido, presione y mantenga presionado el botón de apagado del control remoto.
- 4.- La luminaria se apagará y se encenderá, indicando así que se ha borrado el reconocimiento. Suelte el botón de apagado.

Ficha Técnica

5.- Si el borrado fue exitoso, la luminaria no responde a los mandos del control remoto.

AGREGADO DE LA LUMINARIA A LA APLICACIÓN (TUYA SMART / SMART LIFE).

- 1.- Verifique que en el móvil se encuentra habilitada la función Bluetooth.
- 2.- Descargue e instale en el móvil la aplicación que haya escogido para operar la luminaria (Tuya Smart o Smart Life).
- 3.- Encienda la luminaria y apáguela desde el control remoto.
- 4.- Corte la alimentación de energía eléctrica a la luminaria desde el interruptor de corriente. Encienda la alimentación de energía eléctrica a la luminaria desde el interruptor de corriente.
- 5.- Dentro de los 3 segundos posteriores al encendido, en el control remoto presione simultáneamente los botones de encendido y apagado.
- 6.- Manténgalos presionados hasta que la luminaria parpadeé, lo que debe ocurrir en 10 a 15 segundos. Repita los pasos 3, 4 y 5 de ser necesario.
- 7.- Suelte los botones y en el móvil ingrese a la aplicación Tuya Smart o Smart Life (la que haya escogido para manejar la luminaria).
- 8.- Con la luminaria parpadeando, ejecute "Añadir dispositivo" o "+".
- 9.- Aguarde que la aplicación detecte el dispositivo.
- 10.- Cuando lo detecta, le pedirá presionar "Agregar". Una vez agregado la aplicación indicará que se agregó con éxito. Presiones "Finalizar" y dispositivo ya está agregado en la aplicación para su manejo.

Para añadir manualmente la luminaria, debe seleccionar "iluminación" y "enchufe (BLE)" y seguir las instrucciones de la aplicación.

INFORMACION IMPORTANTE

- 1.- Una controladora puede soportar y operar hasta 5 luminarias al mismo tiempo.
- 2.- Este conjunto de luminaria y controladora NO ADMITE EL USO DE AMPLIFICADORES.
- 3.- Si necesita manejar más de 5 luminarias, debe instalar controladora/s adicional/es distribuyendo las luminarias (hasta 5 por controladora).
- 4.- En caso de instalar más de una controladora, recomendamos el uso de una fuente de alimentación por cada controladora.
- 5.- Un mismo control remoto puede manejar más de una controladora.
- 6.- Una controladora puede ser manejada por más de un control remoto.
- 7.- Puede buscar las aplicaciones en la tienda, la controladora admite -TuyaSmart- y -SmartLife-.
- 8.- En primer lugar, debe lograr el emparejamiento de la controladora con el control remoto, para luego agregar la luminaria a la aplicación.

Antes de la colocación de la luminaria, realice el emparejamiento de la luminaria y de la controladora mediante el control remoto; luego agregue la luminaria a la aplicación Instalada en el teléfono móvil.

Para realizar estas tareas, debe sumergir la luminaria en agua utilizando cualquier recipiente que permita cumplir tal condición.

Aplicaciones del Mando RGB para la Lámpara de Piscina PAR56 - IP68

- Piscinas
- Jacuzzi
- Estanques
- Fuentes
- Acuarios

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:

