

## Aurinko LED Valonheitin SOLCELLE 100W - OSRAM CHIP - 5700K - ALL IN ONE



### Tuotekoodi:

Viite: 90861

### Tekniset tiedot:

SKU: 90861  
Teho: 100w Chip  
Jännite: DC 3.7V - 10000mAH  
Väriämpötila-Kelvin: 5700K  
CRI -Värintoistoindeksi: 80  
Kotelo: Alumiini + lasi  
Lumen-Lm: 3600  
LED-tyyppi: SMD 2835 OSRAM CHIP  
Säteenkulma (°): Adjustable Angle: 60° - 90° - 120°  
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 190Lm/W  
Himmennettävä: Joo  
Sertifiointi: CE - ROHS  
IP- Suojaus : IP65  
Pituus (mm):  
Lämpötila (°C): -10°C ~ +45°C  
Lisäinformaatio: Panel 7w Polycrystalline  
Akun materiaali: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 10Ah - (10000mAH).  
Charge&Discharge: 2500 Times  
Purkausaika (h): 13H  
Ohjaustilat: OHJAUSNUPPI + INFRAPUNA  
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++  
Energiklasse (UE-2019/2015): A  
Takuu (vuotta): 3  
Syttymisaika: M1: 100% □5H□+20% Till dawn -M2: 60% Till dawn - M3: 20%+  
PIR Till dawn - T : 100% □2H□+back to previous mode

### Tuotteen lyhyt kuvaus:

Tämä **Professional Aurinko Led Valonheitin SOLCELLE 100W ALL IN ONE**, on säädettävä kulma tarpeidesi mukaan. Paneeli, jossa on integroitu akku. Valmistettu **OSRAM**-sirujen avulla.

Solar **-aurinkoprojektori** ei tarvitse kytkeä sähköverkkoon, ja sen asennus ja käyttö on hyvin yksinkertaista, joten päivänvalon aikana paneeli saa virtaa ja lataa valonheittimeen integroidun akun. Se sisältää **ohjelmoitavan ohjauspaneelin**.

Aloita säästäminen nyt!

### Tuotteen Kuvaus:

Aurinko LED Valonheitin SOLCELLE 100W - OSRAM CHIP - ALL IN ONE - 5700K

**Aurinko LED Valonheitin SOLCELLE ALL IN ONE - 100W CHIP OSRAM** - viileän valkoisella valolla **5700k**, ilman sähkövirtaa, täysin itsenäinen monikiteisen aurinkopaneelin kanssa.

Aurinko-LED-projektorissa on kaukosäädin ohjelmointia varten. Sen akku on litiumia, jonka kapasiteetti ja kestävyys on suuri.

Yksi sen tärkeimmistä ominaisuuksista on sen **säädettävä kulma**, jota voidaan käyttää eri alueiden valaisemiseen valaistusasteen mukaan.

Lisäksi siinä on **liiketunnistin**, joka pystyy havaitsemaan minkä tahansa henkilön pienimmänkin läsnäolon.

Kaukosäätimen yksinkertainen käyttö: MERKKIVALO PUNAISELLA LED-VALAISELLA:

- M1: Vilkkuu kerran.
- M2: Vilkkuu kahdesti.
- M3: Vilkkuu kolme kertaa.
- T: Vilkkuu neljä kertaa

VALOTUSTILA:

- M1: LED-valaisimen kirkkaus 100 %:ssa 5 tunnin ajan, jonka jälkeen se laskee 20 %:iin aamunkoittoon asti.
- M2: LED-valaisimen kirkkaus 60 %:n kirkkaudella alusta aamunkoittoon.
- M3: LED-valaisimen kirkkaus 20 %, anturi havaitsee liikkeen ja lisää kirkkauden 100 %:iin.
- T: LED-valaisimen kirkkaus 100 % 2 tunnin ajan, sitten palaa aiemmin tallennettuun ohjelmointiin (M1-M2-M3).

Asennusta suositellaan alueille, joissa paikka sallii suurimman mahdollisen määrän auringonvalotunteja aurinko-LED-valaisimen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

SOLAR LED 100W ALL IN ONE -ulkon valonheittimen käyttö:

Huomautus: Tuote voi muuttua ilman ennakoilmoitusta. Varmista, että käytät viimeisintä teknistä tietolehtistä.

- Puutarhat
- Parker
- Neliöt
- Kiertoliittymät
- Kentät
- polkuja

Luotettavuutensa, tehonsa ja kestävyytensä ansiosta sitä voidaan käyttää kaikenlaisissa ulkoasennuksissa. Se tarjoaa korkealaatuisen valaistuksen.

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATU-takuu ja tarjoamme kaikki tarvittavat osat JAKELU-, TUONTI- tai TUKKUMYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

## Lisäkuvia:

