

## Controller per Lampadina Piscina PAR56 in Acciaio



### Codice prodotto:

Riferimento: CONTROL-POOL-RGB

#### Specifiche tecniche:

REFERENZA: CONTROL-POOL-RGB

Potenza: 12V: 200W

Multitensione: DC 12V

Materiale da costruzione: Termoplastico

Certificati: CE - ROHS

Protezione IP: IP20

Dimensioni (mm): 25x47x85mm

Freq. di Funzionamento (Hz): 2.4Ghz

Garanzia - Anno: 3

Raggiungi (m) : 30m

#### Breve descrizione del prodotto:

Scoprite la massima versatilità di illuminazione con il nostro **controller per lampadine da piscina PAR56!** Progettato per essere **compatibile** con il nostro **telecomando** e con l'app TUYA per **Google Home e Alexa**.

Con un unico controller, è possibile gestire **fino a 5 luci** contemporaneamente, offrendo flessibilità e opzioni di illuminazione personalizzate... Immergetevi in un'esperienza di illuminazione unica con colori vibranti ed effetti accattivanti.

#### Descrizione del prodotto:

Controllore per Lampadina da Piscina in Acciaio PAR56

Il nostro **controllore** è progettato per essere utilizzato sia con il nostro **telecomando** che con l'applicazione TUYA per **Google Home e Alexa**.

#### Caratteristiche:

1. Un controllore può supportare e gestire fino a 5 lampade contemporaneamente.
2. Questo set di lampade e controllore NON AMMETTE L'USO DI AMPLIFICATORI.
3. Se è necessario gestire più di 5 lampade, è necessario installare ulteriori controller distribuendo le lampade (fino a 5 per controller).
4. In caso di installazione di più di un controllore, consigliamo l'uso di un'unica alimentazione per ogni controllore.
5. Un singolo telecomando può gestire più di un controllore.
6. Un controllore può essere gestito da più di un telecomando.
7. È possibile cercare le applicazioni nello store; il controllore supporta TuyaSmart e SmartLife.
8. In primo luogo, è necessario accoppiare il controllore con il telecomando e successivamente aggiungere la lampadina all'applicazione.

Prima di posizionare la lampadina, eseguire l'accoppiamento tra la lampadina e il controllore tramite il telecomando; successivamente, aggiungere la lampadina all'applicazione installata sul telefono cellulare.

Per eseguire queste operazioni, è necessario immergere la lampadina in acqua utilizzando qualsiasi recipiente che consenta di soddisfare tale condizione.

**L'alimentazione DC12V non è inclusa nel prodotto.**

#### ACCOPIAMENTO DELLA LAMPADINA E DEL CONTROLLORE TELECOMANDO

1. Installare le batterie nel telecomando.
2. Effettuare i collegamenti del controllore come indicato nell'immagine nel manuale di istruzioni.
3. Accendere l'alimentazione della lampadina dal pulsante di accensione.
4. Nei primi 3 secondi dall'accensione, premere il pulsante di accensione del telecomando per 15 secondi.
5. Rilasciare il pulsante di accensione.
6. Se il riconoscimento è riuscito, la lampadina dovrebbe rispondere ai comandi del telecomando. In caso contrario, prima di un nuovo tentativo, eseguire l'azione di cancellazione del riconoscimento della lampadina tramite il telecomando, come indicato di seguito:

#### Cancellazione dell'accoppiamento tramite telecomando

1. Spegnere l'alimentazione dalla fonte di alimentazione.
2. Accendere l'alimentazione dalla fonte di alimentazione.
3. Nei primi 3 secondi dall'accensione, premere e tenere premuto il pulsante di spegnimento del telecomando.
4. La lampadina si spegnerà e si riaccenderà, indicando così che è stata cancellata la registrazione. Rilasciare il pulsante di spegnimento.
5. Se la cancellazione è riuscita, la lampadina non risponderà ai comandi del telecomando.

#### AGGIUNTA DELLA LAMPADINA ALL'APPPLICAZIONE (TUYA SMART / SMART LIFE)

# Scheda Tecnica

1. Verificare che la funzione Bluetooth sia abilitata sul telefono cellulare.
2. Scaricare e installare sull'iPhone l'applicazione scelta per gestire la lampadina (Tuya Smart o Smart Life).
3. Accendere e spegnere la lampadina con il telecomando.
4. Spegnere l'alimentazione della lampadina dal pulsante di accensione. Riaccendere l'alimentazione della lampadina dal pulsante di accensione.
5. Nei primi 3 secondi dall'accensione, premere contemporaneamente i pulsanti di accensione e spegnimento del telecomando.
6. Mantenerli premuti fino a quando la lampadina lampeggi, il che dovrebbe avvenire entro 10-15 secondi. Ripetere i passaggi 3, 4 e 5 se necessario.
7. Rilasciare i pulsanti e sul telefono cellulare accedere all'applicazione Tuya Smart o Smart Life (a seconda della scelta per il controllo della lampadina).
8. Con la lampadina lampeggiante, eseguire "Aggiungi dispositivo" o "+".
9. Attendere che l'applicazione rilevi il dispositivo.
10. Quando lo rileva, vi chiederà di premere "Aggiungi". Una volta aggiunto, l'applicazione indicherà che è stato aggiunto con successo. Premere "Fine" e il dispositivo è ora aggiunto nell'app per la gestione.

Per aggiungere manualmente la lampadina, selezionare "Illuminazione" e "Spina (BLE)" e seguire le istruzioni dell'app.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI

1. Un controllore può supportare e gestire fino a 5 lampade contemporaneamente.
2. Questo set di lampade e controllore NON AMMETTE L'USO DI AMPLIFICATORI.
3. Se è necessario gestire più di 5 lampade, è necessario installare ulteriori controller distribuendo le lampade (fino a 5 per controller).
4. In caso di installazione di più di un controllore, consigliamo l'uso di un'unità di alimentazione per ogni controllore.
5. Un singolo telecomando può gestire più di un controllore.
6. Un controllore può essere gestito da più di un telecomando.
7. È possibile cercare le applicazioni nello store; il controllore supporta TuyaSmart e SmartLife.
8. In primo luogo, è necessario accoppiare il controllore con il telecomando e successivamente aggiungere la lampadina all'applicazione.

Prima di posizionare la lampadina, eseguire l'accoppiamento tra la lampadina e il controllore tramite il telecomando; successivamente, aggiungere la lampadina all'applicazione installata sul telefono cellulare.

Per eseguire queste operazioni, è necessario immergere la lampadina in acqua utilizzando qualsiasi recipiente che consenta di soddisfare tale condizione.

Applicazioni del Controllore per Lampadina da Piscina in Acciaio PAR56

- Piscine
- Jacuzzi
- Laghetti
- Fontane
- Acquari

Da FactorLED garantiamo che i nostri prodotti sono di QUALITÀ e forniscono tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o la VENDITA all'ingrosso, compresa la scheda tecnica di ciascun prodotto LED.

## Immagini aggiuntive:

