

LED Panel 60x60 - Kan dimmes - 40W CCT + RGB + SMART Google - Alexa



Produktkode:

Henvising: PN40W-RGBCW-91183

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: PN40W-RGBCW-91183
Effekt: 40w
Nominell spenning: 85V-265V
Lystemperatur: RGB+CCT
Fargegjengivelse - RA: 84
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm: 4000Lm
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 120Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100 Lm/W
Dimbar: Ja
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): 595x595xH65
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0,95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Flicker Free - WiFi 2,4Ghz -
Driver inkludert: Ja
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

CCT + RGB LED-panel 40W! Dette 595x595mm panelet er perfekt for 60x60 nedsenkede tak. Med smart teknologi kan du kontrollere det fra telefonen din via TUYA APP, og det er kompatibelt med ALEXA og GOOGLE HOME for enkel stemmestyring. Nyt 16 millioner farger med RGB + CCT-alternativene og skap den perfekte atmosfæren for enhver anledning. Ta belysningen til et nytt nivå!

Hvis du vil vite mer om produktet vårt og hvordan du synkroniserer det via WiFi, kan du se videoen vår her: Videopanel Led RGB

Produktbeskrivelse:

LED-panel 60x60 - kan dimmes - 40W CCT + RGB + SMART Google - Alexa

LED Panel WHITE FRAME 40W måler 595 mm x 595 mm og har en elegant finish og et moderne design.

LED-skjermen 60x60 40W CCT+ RGB kan også henges opp eller monteres utenpåliggende. For takmontering kan den installeres på to måter:

1. **Innfelt montering:** Panelene kan monteres innfelt i undertak eller profesjonelle tak med 60x60-rammer, og denne typen montering er svært enkel og rask.
2. **Utenpåliggende montering:** LED-panelet har sin egen støtte for utenpåliggende montering, og det er nødvendig å bore noen hull for å feste støtten og koble den til strømmettet.

KONTROLLMODUS:

ADVARSEL: Den medfølgende fjernkontrollen er ikke kompatibel med panelet.

A- KONTROLL AV APPEN DIN (FOR TELEFONEN) KOMPATIBEL AV ALEXA OG GOOGLE HOME (VED HØYTTALER):

1. Du kan laste ned «Tuya»-appen fra smarttelefonen for å styre lampen.
2. Når lampen kobles til telefonen for første gang, må lampen og telefonen kobles til samme gode WiFi. Dette lyset kan ikke bytte annen WiFi mens du kobler til.
3. Når lampen er koblet til telefonen, vennligst oppbevar den i nærheten av mobiltelefonen og Wi-Fi-enheten.
4. Hvis lampen er koblet til telefonen, vennligst ikke slå av lampen og WiFi.
5. Slå lampen av og på tre ganger. Sørg for at lampeindikatoren blinker raskt (to ganger i sekundet) før du kobler den til.
6. Åpne TUYA APP på mobiltelefonen, lampeinformasjonen vil vises automatisk (hvis den ikke vises, vennligst klikk: Legg til enhet-belysning-lyspanel), og klikk deretter på koble til. Om cirka 15 sekunder vil mobiltelefonen vise at tilkoblingen er vellykket, og lampen slutter å blinke samtidig. Lampen vil også indikere at tilkoblingen er vellykket.
7. Hvis lampen ikke kan blinke raskt etter flere forsøk, la lampen holde seg i 15 sekunder, og slå den deretter av og på igjen. Lampen vil gå tilbake til sin opprinnelige tilstand, prøv

igjen.

Hos FactorLED sikrer vi at produktene våre har en KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske arket for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

