

LED gatelys 100W HALLEY BRIDGELUX Chip 150lm/W - skumringssensor



Produktkode:

Henvisning: SP3100W-SENSOR

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: SP3100W-SENSOR
Effekt: 100w
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: 3000K - 4000K
Fargegjengivelse - RA: 70
Byggemateriale: Aluminium
Lysstyrke-Lm: 14000Lm
LED-type: SMD3030 Bridgelux
Belysningsvinkel (°): 150° x 90°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm/W): 150 Lm/W
Sertifikater: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP Klasse: IP66
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): 623mmx200mm - Tube hole 63Ømm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0,95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Oppstart Tid (s): 0,2s
Støtbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkludert: EDISON
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): C
Års garanti: 5
Tilbehør: Twilight Sensor

Kort produktbeskrivelse:

Oppdag **100W LED-gatelampe HALLEY** med skumringsensor, som slår seg av og på automatisk i henhold til nivået av naturlig lys. Utstyrt med høylysende **SMD 3030 Bridgelux LED-er**, gir den kraftig og jevn belysning i offentlige utendørsområder. Med ENEC 05-sertifisering sikrer den kvalitet og sikkerhet. Gi effektivitet og pålitelighet til utendørs belysningsprosjektene dine med HALLEY.

Produksjonstiden er 5 til 7 virkedager.

Produktbeskrivelse:

LED gatelys 100W HALLEY BRIDGELUX Chip 150lm/W - skumringssensor

HALLEY 100W LED-gatelykt med skumringssensor som slår seg av og på automatisk avhengig av det naturlige lysnivået. Denne sensoren gjør det mulig å slå på belysningen automatisk, både innendørs og utendørs, i skumringen og slå den av automatisk ved dagry. På denne måten vet anlegget ditt om det ikke er lys ute, og du kan i større grad automatisere belysningen i anlegget. Den støtter en følsomhetsregulering fra 6 lux til 50 lux.

Slik fungerer den:

Sensoren registrerer tidspunktet for solnedgang eller skumring (reduksjon av lysnivået) og leverer strøm (220Vac-fase) til utgangen for tilkobling av LED-lamper. På samme måte avbryter soloppgangen tilkoblingen til strømforsyningsutgangen, med påfølgende frakobling av LED-lampene.

Dette produktet er utstyrt med en elektronisk krets med fotodiodesensor og en lynavleder (MOV). Den raske responsen med en tidsforsinkelse på 3-20 sekunder gjør det enkelt å teste funksjonen.

Utstyrt med lyssterke **3030 Bridgelux SMD 3030-dioder** gir den kraftig og jevn belysning i utendørs gatelysanlegg. ENEC 05-sertifisert, noe som garanterer kvalitet og sikkerhet. HALLEY gir effektivitet og pålitelighet til dine utendørs belysningsprosjekter.

Den utmerker seg med sin høye slagfasthet, med IK10-klassifisering.

Takket være kapslingsgrad IP66 er den dessuten beskyttet mot klimatiske endringer uten at det påvirker lysfunksjonen.

HALLEY LED-gatebelysningsarmatur gir deg god belysning med lavt energiforbruk. Driftskostnadene er lavere ettersom det ikke er noen startere eller elektronikk som må skiftes ut.

Teknisk Datablad

HALLEY 100W LED-gatelysarmatur er konstruert for en lang levetid på mer enn 50 000 timer og har 5 års garanti for strømforsyning, holdbarhet og design av høy kvalitet.

Den har en rund svingbar kontakt med en diameter på 60 mm og 2 skruer som festes til stolpen.

Bruksområder for 100W HALLEY BRIDGELUX LED-gatelys HALLEY BRIDGELUX Chip 150lm/W - skumringssensor:

- Gatebelysning
- Hager og stier
- Parker og torg
- Idrettsanlegg
- Parkeringsplasser

Hos FactorLED sikrer vi at produktene våre har en KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske arket for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

