

## Controle remoto para lâmpada de piscina PAR56 - Aço 316 - IK10



### Código do produto:

Referência: RC-POOL-RGB

### As especificações técnicas:

REFERENCIA : RC-POOL-RGB  
Materiais de Construção: Termoplástico  
Certificados: CE - ROHS  
Medidas (mm): 133\*44\*23mm  
Modos de controle: RF  
Garantia Anos: 3  
Alcance (m) : 20m.

### Breve descrição do produto:

Descubra o máximo controlo e comodidade na iluminação da sua **piscina** com o nosso **telecomando**! Este inovador **telecomando** RF permite-lhe controlar facilmente a nossa potente **lâmpada LED RGB submersível de 36W** - Código POOL36W-RGB -. Com apenas um clique, pode mergulhar a sua piscina numa deslumbrante variedade de cores, graças à tecnologia RGB.

Este **controlador** permite **gerir** até **cinco lâmpadas em simultâneo**, proporcionando-lhe um controlo total com o toque de um botão. Esqueça os complicados interruptores individuais e mergulhe na simplicidade da iluminação inteligente.

### Descrição do produto:

Controle Remoto para Lâmpada de Piscina PAR56 - Aço 316 - IK10

Descubra o poder do **Controle Remoto para Lâmpada de Piscina PAR56** em Aço 316 com classificação IK10. Controle a iluminação da sua piscina com elegância e resistência. Mergulhe em uma experiência única com tecnologia avançada e estilo incomparável. Faça sua piscina brilhar com o toque perfeito!

#### Características:

Um mesmo controle remoto pode gerenciar mais de um controlador.

Um controlador pode ser operado por mais de um controle remoto.

#### EMPARELHAMENTO DA LUMINÁRIA E DO CONTROLADOR PELO CONTROLE REMOTO.

1. Insira as pilhas no controle remoto.
2. Faça as conexões do controlador conforme a imagem indicada no manual de instruções.
3. Ligue a alimentação elétrica da luminária a partir do interruptor de corrente.
4. Dentro dos 3 segundos seguintes à ligação, pressione o botão de ligar do controle remoto por 15 segundos.
5. Solte o botão de ligar.
6. Se o reconhecimento for bem-sucedido, a luminária deve responder aos comandos do controle remoto. Caso contrário, antes de uma nova tentativa, execute a ação de exclusão do reconhecimento da luminária pelo controle remoto, conforme indicado a seguir:

#### Exclusão do emparelhamento pelo controle remoto

1. Desligue a alimentação elétrica a partir do interruptor de corrente.
2. Ligue a alimentação elétrica a partir do interruptor de corrente.
3. Dentro dos 3 segundos seguintes à ligação, pressione e segure o botão de desligar do controle remoto.
4. A luminária se apagará e acenderá, indicando assim que o reconhecimento foi excluído. Solte o botão de desligar.
5. Se a exclusão for bem-sucedida, a luminária não responderá aos comandos do controle remoto.

#### ADICIONAR A LUMINÁRIA AO APLICATIVO (TUYA SMART / SMART LIFE).

1. Verifique se a função Bluetooth está ativada no seu celular.
2. Baixe e instale no celular o aplicativo escolhido para operar a luminária (Tuya Smart ou Smart Life).
3. Ligue a luminária e desligue-a pelo controle remoto.
4. Desligue a alimentação elétrica da luminária a partir do interruptor de corrente. Ligue a alimentação elétrica da luminária a partir do interruptor de corrente.

# Ficha Técnica

5. Dentro dos 3 segundos seguintes à ligação, no controle remoto, pressione simultaneamente os botões de ligar e desligar.
6. Mantenha-os pressionados até que a luminária pisque, o que deve ocorrer em 10 a 15 segundos. Repita os passos 3, 4 e 5, se necessário.
7. Solte os botões e no celular acesse o aplicativo Tuya Smart ou Smart Life (o escolhido para operar a luminária).
8. Com a luminária piscando, execute "Adicionar dispositivo" ou "+".
9. Aguarde o aplicativo detectar o dispositivo.
10. Quando detectar, pedirá para pressionar "Adicionar". Uma vez adicionado, o aplicativo indicará que foi adicionado com sucesso. Pressione "Concluir" e o dispositivo já está adicionado no aplicativo para ser controlado.

Para adicionar manualmente a luminária, selecione "Iluminação" e "Tomada (BLE)" e siga as instruções do aplicativo.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

1. Um controlador pode suportar e operar até 5 luminárias simultaneamente.
2. Este conjunto de luminária e controlador NÃO ADMITE O USO DE AMPLIFICADORES.
3. Se precisar operar mais de 5 luminárias, instale controladores adicionais distribuindo as luminárias (até 5 por controlador).
4. Em caso de instalação de mais de um controlador, recomendamos o uso de uma fonte de alimentação para cada controlador.
5. Um mesmo controle remoto pode gerenciar mais de um controlador.
6. Um controlador pode ser operado por mais de um controle remoto.
7. Você pode procurar os aplicativos na loja, o controlador suporta - TuyaSmart - e - SmartLife -.
8. Primeiro, você deve realizar o emparelhamento do controlador com o controle remoto e depois adicionar a luminária ao aplicativo instalado no celular.

Antes de posicionar a luminária, realize o emparelhamento da luminária e do controlador pelo controle remoto; em seguida, adicione a luminária ao aplicativo instalado no seu celular.

Para realizar essas tarefas, mergulhe a luminária em água usando qualquer recipiente que permita cumprir essa condição.

Aplicações do Controle RGB para a Lâmpada de Piscina PAR56 - IP68:

- Piscinas
- Jacuzzis
- Lagos
- Fontes
- Aquários

Na FactorLED, garantimos que nossos produtos têm garantia de QUALIDADE e oferecem todos os elementos necessários para a DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou VENDA POR ATACADO, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

## Imagens adicionais:

