

LED nødlys 4W + loftsæt + permanent lysalternativ - IP65



Produktkode:

Reference: EM415LM

Tekniske specifikationer:

REFERENCE:
Nominel effekt: 4W
Nominel spænding: 220-240V
Let temperatur: 6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 75
Byggemateriale: ABS + PC (Cover) + PCB
Lysstyrke-Lm: 415Lm
Led type: 50 SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 101Lm/W
Certifikater: CE - ROHS-TÜV
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 30.000
Mål (mm): 290*125*90mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Charge time 12Hrs
Udskæringsstørrelse (mm): 245*85mm
Batterimateriale: Li-ion
Downloadtid (h): 3H.
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

4W LED nødlys med loftsæt har **mulighed** for permanent og ikke-permanent lys. Er perfekt, når du har brug for et lyspunkt, der fortsætter med at arbejde, når der er strømsvigt. Den har grønne og røde lysdioder, der rapporterer batteriopladning.

Produkt beskrivelse:

4W LED nødlys + loftsæt + permanent lysindstilling - IP65

4W LED-nødlys med loftsæt har mulighed for permanent og ikke-permanent. Og det er perfekt, når vi har brug for et kraftigt 406 lm lyspunkt (50 SMD 2835-dioder med høj lysstyrke), der fortsætter med at arbejde, når der er strømsvigt.

Du har to muligheder:

1. Opladningstilstand: Nødsituationen forbliver slukket og oplades, indtil der er strømafbrydelse.
2. Permanent tilstand: Nødsituationen forbliver konstant tændt

Med et meget lavt forbrug har dette LED-nødlys på kun 4W mulighed for at placere det på overfladen og fordybe sig takket være sit sæt til at placere det i falske lofter, der belyser det tilstrækkeligt, hvis vi er nødt til at forlade et rum eller bygning, når der er blackout, og vi f.eks. ikke har naturligt lys. Det skal bemærkes, at denne armatur altid er tændt, hvis du vælger at konfigurere dens indvendige del med permanent tænding (den har en konfigurationsafbryder).

Den er lavet af meget slidstærk ABS-plastik og inkluderer et 7,4 / 1,8 Ah Ni-Cd batteri, der kan arbejde op til 3 timer med en opladningstid på 5 timer. Det valgfrie forsænkedede sæt leveres med produktet, hvilket gør det nemt og hurtigt at installere det i lofter og vægge.

4W LED-nødlys med loftsæt og permanent lys fås i vores online belysningsbutik til en uovertruffen pris.

Installationsvejledning:

- Installation skal kun udføres af personer med teknisk viden og elektrisk erfaring.
- Brug et kabel, der er egnet til udendørs brug (hvis det er monteret udenfor).
- Brug ikke en lysdæmper til at betjene denne lampe.

1. Sørg for, at hovedstrømforsyningen er slukket.

2. Lav to huller i den ønskede højde, hvor LED-armaturet skal hænge. Brug de to markerede punkter på armaturet som afstand mellem hullerne.
3. Tilslut armaturet til elnettet med terminalblokken inde i armaturet.
4. Drej den roterende del for at fastgøre kablet.
5. Fastgør armaturet i den ønskede position. Brug passende gummiringe omkring skruerne inde i armaturet for at gøre det vandtæt.
6. Aktiver strømforsyningen.

Hos Factorled sikrer vi, at vores produkter har KVALITET og tilbyder alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSHANDEL, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

