

LED-Strip COB 24V | 512 LED/m | 5m | FLIP CHIP | 1650Lm | 11W/M | CRI90 | IP20 | SPECIELT TIL MAD



Produktkode:

Reference: SP512D11W

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: SP512D11W
Nominel effekt: 11W
Nominel spænding: 24V DC
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 90
Led type: COB
Åbningsvinkel (°): 180°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 110 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Kan dæmpes: Ja
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 100.000
Mål (mm): 5m. x 10mm
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

COB LED-strip 11W ved 24V og 5 meter med selvklæbende tape til nem installation. Designet til indendørs installation. Perfekt til BELYSNING af alle typer rum. Det kræver strømforsyning, og det tilrådes at installere det på en aluminiumsprofil for at opnå god varmeafledning.

512 lysdioder / m. FLIP CHIP høj effekt.

Slagtere, fiskehandlere og bagere.

Produkt beskrivelse:

LED-Strip COB 24V | 512 LED/m | 5m | FLIP CHIP | 1650Lm | 11W/M | CRI90 | IP20 | SPECIELT TIL MAD

Vores **24 Volt 11W COB LED-strip** er selvklæbende for nem installation. LED-strimlen kræver en jævnstrømsforsyning med jævnstrøm (DC) for at drive den. LED-strimlerne kan dæmpes (-Dimables-).

Denne COB Led Strip har 512 FLIPCHIP chips pr. Meter, hvormed vi opnår et ensartet lys i hele stripen, ud over at have højere Lm / W ydeevne end traditionelle SMD LED'er

Med sin **CRI>90** får vi farverne til at se meget ægte ud. Dette gør denne ledede strip perfekt til at belyse rum, hvor vi ønsker, at farverne skal se perfekte ud.

LED-strimlen kan skæres og sammenføjes af de rum, der er angivet i den (kobber-område), altid ved at følge de relevante instruktioner (pas på, at svejseren holder en kort kontakt med strimlen, når den svejses, da overdreven varme beskadiger lederen).

Det anbefales, at enhver form for installation af denne type ikke overstiger 10 meter for at undgå spændingsfald af jævnstrøm, der driver LED-strimlerne, selvom du også har mulighed for at føre strimlen fra begge ender, en mere anbefalet mulighed, hvis du går placere 20 kontinuerlige meter. Til installation af mere kontinuerlige målere skal du installere signalforstærkere til LED-stripen.

For at øge LED-stripens levetid **anbefales** det at placere det **dobbeltsidede termisk afledende** tape samt at placere det på en **aluminiumsprofil** for en korrekt styring af selve LED-stripens varme. .

Du kan finde på vores hjemmeside både signalforstærkere, såsom dissipativ tape, tilslutningstilbehør, 12-24v strømforsyninger samt aluminiumsprofiler.

LED-strimlerne er ideelle til at belyse enhver form for hjørne eller element i din virksomhed og dit hjem takket være dens fleksibilitet. Det kan siges, at en af dens største fordele er den store alsidighed af anvendelser, som den kan gives, da de kan installeres i ethvert område og tilpasse sig ethvert hjørne og dermed placeres i enhver position på grund af dets tilpasningsdygtige lineære design .

Anvendelse af LED-Strip COB 24V | 512 LED/m | 5m | FLIP CHIP | 1650Lm | 11W/M | CRI90 | IP20 | SPECIELT TIL MAD

- På biblioteker
- Barer
- Hjem
- Restauranter
- Hustage
- Butikker

I FactorLED sørger vi for, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSSÆT, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

