

Fernbedienung für PAR56 Poollampe - Edelstahl 316 - IK10



Produktcode:

Referenz: RC-POOL-RGB

Technische Spezifikationen:

Referenz: RC-POOL-RGB
Werkstoff: Thermoplast
Prüfprotokoll: CE - ROHS
Maße (mm): 133*44*23mm
Steuermodus: RF
Jahre Garantie: 3
Reichweite (m) : 20m.

Kurzbeschreibung des Produkts:

Entdecken Sie die maximale Kontrolle und Bequemlichkeit für Ihre **Poolbeleuchtung** mit unserer **Fernbedienung**! Mit dieser innovativen RF-Fernbedienung können Sie unsere **leistungsstarke 36W Submersible RGB-LED-Lampe** - Code POOL36W-RGB - ganz einfach steuern. Mit nur einem Klick können Sie Ihren Pool dank der RGB-Technologie in eine schillernde Farbpalette tauchen.

Mit diesem **Controller** können **Sie bis zu fünf Lampen** gleichzeitig steuern und haben so die volle Kontrolle auf Knopfdruck. Vergessen Sie komplizierte Einzelschalter und tauchen Sie ein in die Einfachheit der intelligenten Beleuchtung.

Produktbeschreibung:

Fernbedienung für PAR56-Poollampe - Edelstahl 316 - IK10

Entdecken Sie die **Leistung der Fernbedienung für die PAR56-Poollampe** aus Edelstahl 316 mit der IK10-Bewertung. Steuern Sie die Beleuchtung Ihres Pools mit Eleganz und Widerstandsfähigkeit. Tauchen Sie ein in ein einzigartiges Erlebnis mit fortschrittlicher Technologie und unvergleichlichem Stil. Lassen Sie Ihren Pool mit dem perfekten Touch erstrahlen!

Eigenschaften:

Eine Fernbedienung kann mehrere Controller steuern.

Ein Controller kann von mehr als einer Fernbedienung gesteuert werden.

KOPPLUNG VON LAMPE UND CONTROLLER ÜBER DIE FERNBEDIENUNG.

- Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.
- Schließen Sie den Controller gemäß der im Handbuch angegebenen Abbildung an.
- Schalten Sie die Stromversorgung der Lampe vom Netzschalter ein.
- Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten die Ein-Taste der Fernbedienung 15 Sekunden lang.
- Lassen Sie die Ein-Taste los.
- Wenn die Erkennung erfolgreich war, sollte die Lampe auf die Befehle der Fernbedienung reagieren. Andernfalls führen Sie vor einem erneuten Versuch die Löschaktion der Lampe über die Fernbedienung wie unten angegeben durch:

Lösung der Kopplung durch die Fernbedienung

1. Schalten Sie die Stromversorgung der Lampe vom Netzschalter aus.
2. Schalten Sie die Stromversorgung der Lampe vom Netzschalter ein.
3. Drücken und halten Sie innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten die Ausschalttaste der Fernbedienung.
4. Die Lampe wird aus- und eingeschaltet und zeigt so an, dass die Erkennung gelöscht wurde. Lassen Sie die Ausschalttaste los.
5. Wenn die Lösung erfolgreich war, reagiert die Lampe nicht auf die Befehle der Fernbedienung.

HINZUFÜGEN DER LAMPE ZUR APP (TUYA SMART / SMART LIFE).

1. Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist.

Technisches Datenblatt

2. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobiltelefon, um die Lampe zu bedienen (Tuya Smart oder Smart Life).
3. Schalten Sie die Lampe mit der Fernbedienung ein und aus.
4. Schalten Sie die Stromversorgung der Lampe vom Netzschatz aus. Schalten Sie die Stromversorgung der Lampe vom Netzschatz ein.
5. Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten auf der Fernbedienung gleichzeitig die Ein- und Aus-Tasten.
6. Halten Sie sie gedrückt, bis die Lampe innerhalb von 10 bis 15 Sekunden blinkt. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3, 4 und 5.
7. Lassen Sie die Tasten los und öffnen Sie die Tuya Smart- oder Smart Life-App auf Ihrem Mobiltelefon (die Sie zum Steuern der Lampe ausgewählt haben).
8. Während die Lampe blinkt, führen Sie "Gerät hinzufügen" oder "+" aus.
9. Warten Sie, bis die App das Gerät erkennt.
10. Wenn es erkannt wird, werden Sie aufgefordert, "Hinzufügen" zu drücken. Sobald es erfolgreich hinzugefügt wurde, zeigt die App an, dass es erfolgreich hinzugefügt wurde. Drücken Sie "Fertig" und das Gerät ist jetzt in der App für die Steuerung enthalten.

Um die Lampe manuell hinzuzufügen, wählen Sie "Beleuchtung" und "Steckdose (BLE)" und befolgen Sie die Anweisungen der App.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

1. Ein Controller kann bis zu 5 Lampen gleichzeitig unterstützen und bedienen.
2. Dieses Set aus Lampe und Controller UNTERSTÜTZT KEINE VERWENDUNG VON VERSTÄRKERN.
3. Wenn Sie mehr als 5 Lampen steuern müssen, müssen Sie zusätzliche Controller installieren und die Lampen verteilen (bis zu 5 pro Controller).
4. Bei der Installation von mehreren Controllern empfehlen wir die Verwendung einer Stromversorgung pro Controller.
5. Eine Fernbedienung kann mehrere Controller steuern.
6. Ein Controller kann von mehr als einer Fernbedienung gesteuert werden.
7. Sie können die Apps im Store suchen, der Controller unterstützt - TuyaSmart - und - SmartLife -.
8. Zuerst müssen Sie die Kopplung des Controllers mit der Fernbedienung erreichen, um dann die Lampe zur auf Ihrem Mobiltelefon installierten App hinzuzufügen.

Bevor Sie die Lampe platzieren, koppeln Sie die Lampe und den Controller mit der Fernbedienung und fügen Sie dann die Lampe zur App auf Ihrem Mobiltelefon hinzu.

Um diese Aufgaben zu erledigen, sollten Sie die Lampe in Wasser tauchen, wobei jeder Behälter, der diese Bedingung erfüllt, verwendet werden kann.

Anwendungen der RGB-Fernbedienung für die PAR56-Poollampe - IP68:

- Pools
- Jacuzzis
- Teiche
- Springbrunnen
- Aquarien

Bei FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte QUALITÄTSGARANTIE haben und alle notwendigen Elemente für VERTRIEB, IMPORT oder GROSSHANDEL bieten, einschließlich der technischen Daten jedes LED-Produkts.

Zusätzliche Bilder:

