

LED-hätävalo 4W + kattosarja + pysyvä valon vaihtoehto - IP65



Tuotekoodi:

Viite: EM415LM

Tekniset tiedot:

SKU:
Teho: 4W
Jännite: 220-240V
Väriämpötila-Kelvin: 6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 75
Kotelo: ABS + PC (Cover) + PCB
Lumen-Lm: 415Lm
LED-tyyppi: 50 SMD 2835
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 120Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 101Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS-TÜV
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 30.000
Pituus (mm): 290*125*90mm
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Lisäinformaatio: Charge time 12Hrs
Leikkauskoko (mm): 245*85mm
Akun materiaali: Li-ion
Purkausaika (h): 3H.
Iskusuoja (IK): IK10
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Takuu (vuotta): 3

Tuotteen lyhyt kuvaus:

4W LED-hätävalossa, jossa on katto, on **mahdollisuus** pysyvään ja pysyvään valoon. On täydellinen, kun tarvitset kirkasta kohtaa, joka toimii edelleen sähkökatkon aikana. Siinä on vihreät ja punaiset LEDit, jotka ilmoittavat akun lataamisesta.

Tuotteen Kuvaus:

LED Hätävalo 4W + Kattosarja + Pysyvä Valo -vaihtoehto - IP65

4W LED-hätävalo kattosarjalla tarjoaa pysyvän ja ei-pysyvän valon vaihtoehdon. Se on täydellinen, kun tarvitsemme voimakasta valopistettä, 406 lm (50 SMD 2835 suurella kirkkaudella varustettua diodia), joka jatkaa toimintaansa sähkökatkon aikana.

Se tarjoaa 2 vaihtoehtoa:

Lataustila: Hätävalo pysyy sammutettuna ja latautuu, kunnes tapahtuu sähkökatkos.
Pysyvä tila: Hätävalo pysyy jatkuvasti päällä.

Erittäin vähäisellä virrankulutuksella tämä 4W LED-hätävalo tarjoaa mahdollisuuden asentaa sen pinta-asennettuna tai upotettuna sen mukana tulevan kattosarjan ansiosta. Tämä antaa riittävästi valoa huoneesta tai rakennuksesta poistumiseen sähkökatkoksen aikana, kun esimerkiksi luonnonvaloa ei ole saatavilla. On huomattava, että tämä valo pysyy jatkuvasti päällä, jos se on konfiguroitu pysyvään tilaan (sisältää kytkimen asetusten määrittämiseksi).

Se on valmistettu kestävästä ABS-muovista ja sisältää 7.4/1.8Ah Li-ion-akun, joka voi toimia jopa 3 tuntia, ja sen latausaika on 5 tuntia. Valinnainen upotussarja toimitetaan tuotteen mukana, mikä mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen kattoihin ja seiniin.

4W LED-hätävalo kattosarjalla ja pysyvällä valolla on saatavilla valaistuksen verkkokaupassamme kilpailukykyiseen hintaan.

Asennusohjeet:

- Asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on tekninen ja sähköinen asiantuntemus.
- Käytä kaapelia, joka soveltuu ulkokäyttöön (jos asennettu ulos).
- Älä käytä himmennintä tämän valaisimen käyttämiseen.

- Varmista, että päävirtalähde on katkaistu.
- Poraa kaksi reikää haluttuun korkeuteen, johon LED-valaisin asennetaan. Käytä valaisimen merkittyjä kohtia reikien välimatkana.

Tekninen tietoarkki

3. Yhdistä valaisin sähköverkkoon sen sisäpuolella olevan liitännäriman avulla.
4. Kierrä kiinnityskomponenttia johdon kiinnittämiseksi.
5. Kiinnitä valaisin haluttuun asentoon. Käytä sopivia kumirenkaita valaisimen sisäisten ruuvien ympärillä vedenpitävyyden takaamiseksi.
6. Kytke virtalähde päälle.

Factorledilla varmistamme, että tuotteemme ovat LAADUKKAITA ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN tai TUOKKUMYYNTIIN, mukaan lukien tekniset tiedot jokaisesta LED-tuotteesta.

Lisäkuvia:

