

LED-Katuvalo Villa Alumiininen 40W-50W-65W-100W



Tuotekoodi:

Viite: VILLA

Tekniset tiedot:

SKU: VILLA
Teho: 40W-50W-65W-100W
Jännite: 170V-270V
Värilämpötila-Kelvin: 3000K-4000K-5000K
CRI-Värintoistoindeksi: Bridgelux: 70 Osram: 80
Kotelo: Alumiini + PMMA
LED-tyyppi: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM. 50w
DOB: SMD3030 OSRAM - 50W: SMD5050 BRIDGELUX CHIP
Säteenkulma (°): 40w: 70°-150° - 50w: 136°x78° - 90°x90° 100w: 136°x78° - 90°x90°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 40w: 160Lm/W - 50W: 180Lm/W - 50W
DOB: 180Lm/W - 50W 5050: 220Lm/W 65W: 200Lm
Valotehokkuus (Lm/W): 40w: 135Lm/W - 50W: 150Lm/W - 50W DOB: 140Lm/W -
50W 5050: 188Lm/W 65W: 160Lm
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 440x440xH770
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: GxTronic - MOSO
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Medina Aluminium LED -valaisimellemme on saatavana erilaisia asennusvaihtoehtoja:

- Bridgelux 40W optinen moduuli + GXTronic-ajuri.
- Bridgelux 40W optinen moduuli + MOSO-ohjain Ohjain 1-10V ohjelmoitavissa.
- Optinen moduuli 50W Magnum Bridgelux-siru + GXTronic-ohjain.
- Optinen moduuli 50W Magnum Bridgelux Chip + MOSO-ajuri 1-10V ohjelmoitava MOSO-ajuri.
- Optinen moduuli 50W Magnum DOB Osram Chip
- 65W SMD5050 High Lumens Bridgelux optinen moduuli + GXTronic ohjain
- 65W SMD3030 High Lumens Bridgelux + ohjain MOSO 1-10V ohjelmoitava optinen moduuli.
- Optinen LED-moduuli 65W-42W SMD3030 High Lumens Bridgelux + Philips Essential ohjelmoitava tehonohjain.

Valmistusaika 5-7 työpäivää.

Tuotteen Kuvaus:

LED-Katuvalo Villa Alumiininen 40W-50W-65W-100W

Tämä **LED-katuvalo** sopii erinomaisesti minkä tahansa ulkotilan sisustamiseen, sillä on tyylikäs ja klassinen muotoilu ja tyylikäs musta viimeistely.

Katuvalolla voi olla erilaiset ominaisuudet riippuen asennetusta LED-optisesta moduulista:

- Bridgelux Chip 40W optinen moduuli + GXTronic Driver:

- LED-optinen lohko, jossa on 40W teho ja joka on valmistettu 54 SMD3030 4-ytimellä Bridgelux 2240 DS-C30 SMD3030 LEDillä.
- Aukkokulma (°): 70° - 150°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 160 Lm/w
- Valotehokkuus (Lm/W): 135 Lm/W
- CRI: 70
- GXTronic-ohjain.

- Bridgelux Chip 40W optiikkamoduuli + MOSO ADJUSTABLE PROGRAMMABLE MOSO-ajuri.

- LED-optiikkalohko, jossa on 40W teho ja joka on valmistettu 54:llä 4-ytimisellä Bridgelux 2240 DS-C30 SMD3030 SMD3030 LEDillä.
- Aukkokulma (°): 70° - 150°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 160 Lm/w
- Valotehokkuus (Lm/W): 135 Lm/W
- CRI: 70
- MOSO-ohjain: Himmennettävä + ohjelmoitava (7 askelta).

- Optinen moduuli 50W Magnum Bridgelux Chip + ohjain GXTronic.

- LED-optinen lohko, jossa on 50W teho ja joka on valmistettu 85 SMD3030 3-ydin Bridgelux 2240 DS-C30 3-ydin SMD3030 LED:illä.

- Aukkokulma (°): 136°-78°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 180 Lm/w
- Valotehokkuus (Lm/W): 150 Lm/W.
- CRI: 80
- GXTronic-ohjain.

- Optinen moduuli 50W Magnum Bridgelux Chip + MOSO ADJUSTABLE PROGRAMMABLE -ajuri.

- LED-optinen lohko, jossa on 50W teho ja joka on valmistettu 85 SMD3030 3-ydin Bridgelux 2240 DS-C30 3-ydin SMD3030 LED:illä.
- Aukkokulma (°): 136°-78°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 180 Lm/w
- Valotehokkuus (Lm/W): 150 Lm/W.
- CRI: 80
- MOSO-ohjain: Himmennettävä + ohjelmoitava (7 askelta).

- Optinen moduuli 50W Magnum DOB Osram Chip 50W Magnum DOB Osram Chip

- LED-optinen lohko, jonka teho on 50W ja joka on valmistettu 72 OSRAM OS-CORE Sapphire ODB2235S.A. 3-ydin SMD3030 SMD30 LED:illä.
- Aukkokulma (°): 90°x90°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 180 Lm/w
- Valotehokkuus (Lm/W): 140 Lm/W
- CRI: 80
- Ohjain: DOB GXTRONIC piirilevyllä.

- Bridgelux SMD3030 HIGH BRIGHTNESS 65W SMD3030 optinen moduuli + GXTRONIC-ajuri.

- LED-optinen lohko, jossa on 65W teho ja joka on valmistettu 144 LEDin SMD3030 SMD30 8-ydin BRIDGELUX.78°x156°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 210 Lm/w.
- Valotehokkuus (Lm/W): 180 Lm/W.
- CRI: 75

-65W SMD3030 Bridgelux-sirukoodi + Philips Essencial - OHJELMOITAVA Xi EP -teholla 42W - 65W.

- LED-optinen lohko, jossa on 65 watin teho ja joka on valmistettu 144 SMD3030 8-ytimisellä Bridgelux 2240 DS-C30 -dioilla.
- Avautumiskulma (°): 156° x 78°
- LED-diodin hyötysuhde (Lm/W): 210 Lm/w
- Valon tehokkuus (Lm/W): 180 Lm/W.
- CRI: 75
- Ohjain: Philips Xitanium Xi EP - 65W - 1.3-2.0A - WL I112 (joka mahdollistaa tehon ohjelmoinnin yhdellä alueella 42W - 65W.)

- Bridgelux SMD3030 HIGH BRIGHTNESS 65W SMD3030 optinen moduuli + MOSO ADJUSTABLE PROGRAMMABLE ajuri.

- LED optinen lohko 65W teho ja on valmistettu tiimi 144 LED SMD3030 8-ydin SMD3030 LED BRIDGELUX.
- Aukkokulma (°): 78°x156°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 210 Lm/w.
- Valotehokkuus (Lm/W): 180 Lm/W.
- CRI: 75
- MOSO-ohjain: Himmennettävä + ohjelmoitava (7 askelta).

Valaisin on valmistettu painealletusta alumiinista, ja se on suunniteltu kestävään äärimmäisissä ulko-olosuhteissa, ja se on maalattu poltetulla polyuretaanilla kestävyysmaksimoimiseksi.

Se on erittäin energiatehokas tuote, koska se tuottaa suuren valotehon ja tarjoaa mahdollisuuden vähentää sähkönkulutusta jopa 80 %, ja samalla se on ympäristöystävällinen, koska se ei saastuta.

Käyttö LED-Katuvalo Villa Alumiininen 40W-50W-65W-100W

- Puutarhat
- Torit
- Avenues
- Hääsalit
- Huvilat
- Maalaistalot
- Teollisuusvarastot

FactorLEDissä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU, ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTAA tai KOKO MYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:



