

Mikroaaltouuni RADAR-liiketunnistin 300 W: n LEDille



Tuotekoodi:

Viite: 3782

Tekniset tiedot:

SKU: 3782
Teho: Max. 1200W (incandescent). 300W (LED)
Jännite: 220V-240V
Kotelo: Palonestoaine kestumuovia
Säteenkulma (°): 180° - 360°
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 30.000
Pituus (mm): L76*W43*H21mm, 3*1.7*0.83in
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Ohjaustilat: RADAR
Takuu (vuotta): 5
Kattavuus (m): wall: 5-15m / ceiling: 1-5m (adjustable)
Syttymisaika: min: 10sec+-3sec // max: 12min+-1min

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Mikroaaltotutkatunnistin. Asenna tämä hämmästyttävä ilmaisimaton kattoon, jotta sinua ei näy. Tutkasignaalin ansiosta sitä ei voida asentaa mihinkään näkyvään paikkaan. Se toimii peilien, lasin takana ja vedenpitävissä näytöissä.

Tuotteen Kuvaus:

Mikroaaltouuni RADAR-liiketunnistin 300 W: n LEDille

Löydä valaistuksen tulevaisuus RADAR-liiketunnistimellamme LED 300W:lle! Tämä mikroaaltoliiketunnistin tarjoaa täydellisen yhdistelmän edistyksellistä teknologiaa ja poikkeuksellisia ominaisuuksia, jotka nostavat valaistuskokemuksesi uudelle tasolle.

Monipuolisen muotoilun ansiosta tämä liiketunnistin voidaan asentaa seinään tai kattoon, tarjoten joustavia vaihtoehtoja tarpeisiisi sopivaksi. Käyttämällä edistyksellisintä 5,8 GHz mikroaaltoliiketunnistusteknologiaa, tämä laite tarjoaa tarkkaa ja luotettavaa tunnistusta jatkuvasti.

Säädettävä 5-15 metrin tunnistusalue seinäasennuksessa ja 1-8 metrin tunnistusalue kattoasennuksessa takaavat laajan ja tehokkaan peiton tiloillesi. 360 asteen tunnistusalue varmistaa, ettei mikään liike jää huomaamatta, tarjoten turvallisuutta ja mukavuutta jokaisessa tilanteessa.

Sinulla on täysi hallinta säädettävän käynnistysajan suhteen, joka vaihtelee 10 sekunnista 12 minuuttiin. Tämä toiminto mahdollistaa valaistuksen keston mukauttamisen omien mieltymysten ja tarpeiden mukaan. Lisäksi sisäänrakennettu päivänvalotunnistin varmistaa energiatehokkaan käytön sammumalla valo, kun luonnonvalo on riittävästi.

Elegantti valkoinen muotoilu ja kompaktit mitat 61 x 25 x 37 mm integroivat tämän liiketunnistimen saumattomasti mihin tahansa ympäristöön häiritsemättä tilojen esteettisyyttä. Sen 300 W maksimiteho LED-valoille ja 1200 W hehkulamputille varmistavat optimaalisen suorituskyvyn ja erinomaisen energiatehokkuuden.

Turvallisuus on myös etusijalla. IP20-suojaluokituksen ansiosta tämä tunnistin on suojattu pölyltä ja roiskeilta, mikä tekee siitä sopivan erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. Laaja -10°C - +40°C käyttölämpötila-alue takaa luotettavan toiminnan myös äärimmäisissä olosuhteissa.

Asennus on helppoa 3 johdon ansiosta, ja säädettävä asennuskorkeus 1,5 - 3,5 metriä seinässä ja 2 - 8 metriä katossa tarjoaa joustavuutta erilaisten tilojen mukauttamiseen.

RADAR-liiketunnistin LED 300W:lle on paljon enemmän kuin vain liiketunnistin:

1- Automaattisen päälle/pois-toiminnon ansiosta tämä anturi syttyy havaitessaan ihmisten liikettä ja sammuu ennalta määritetyn ajan kuluttua, kun liikettä ei havaita.

2- Lisäksi valo sammuu automaattisesti päivänvalotunnistimen avulla, kun luonnonvalo on riittävästi, maksimoiden energiansäästön.

Nauti älykkästä ja energiatehokkaasta valaistuksesta RADAR-liiketunnistimemme LED 300W:llä. Koe mukavuus, turvallisuus ja energiansäästö, joita tämä huippuluokan laite tarjoaa. Omista valaistuksen tulevaisuus jo tänään!

Lisäkuvia:

Tekninen tietoarkki

