

## DC12V Vedenalainen LED-Valaisin - 12W - IP68



### Tuotekoodi:

Viite: 8213

### Tekniset tiedot:

SKU: 8213  
Teho: 12w  
Jännite: 12V DC  
Väriämpötila-Kelvin: 4000K  
CRI -Värintoistoindeksi: 80  
Kotelo: PC  
Lumen-Lm: 1200  
LED-tyyppi: SMD2835 Epistar  
Säteenkulma (°): 120°  
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 140 Lm/W  
Valotehokkuus (Lm/W): 100 Lm/W  
Sertifiointi: CE - ROHS  
IP- Suojaus : IP68-Exterior  
Pituus (mm): 130x130x12mm  
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++  
Energiklasse (UE-2019/2015): A  
Takuu (vuotta): 3

### Tuotteen lyhyt kuvaus:

Vedenalainen **LED-valaisin**, joka on suunniteltu korvaamaan halogeenivalaisimet **uima-altaissa**. **Valonheittimen** suojaustaso hiukkasten, pölyn tai nesteiden pääsystä vastaan on **IP68**, jolloin se voi toimia täydellisen ja jatkuvan upotuksen aikana.

Se voidaan asentaa lammikoihin, suihkulähteisiin, akvaarioihin jne....

### Tuotteen Kuvaus:

DC12V Vedenalainen LED-Valaisin - 12W - IP68

**12w allasvalolle** on ominaista sen erityisesti vedenalaiseen valaistukseen kehitetty kitkahitsattu optinen linssi, joka jakaa valon altaan ympärille tasaisesti ja erinomaisesti häikäsemättä uimareita, mikä tekee lampusta luotettavan ja tehokkaan valon toiminnallesi.

Runko on valmistettu erittäin kestävästä muovista ja sinetöity **IP68** sertifioitu CE ja ROHS. Sisältää 108kpl SMD2835 LED-sirua ja 1,5m pitkän kaapelin.

**DC12V** virtalähde ei sisälly. **Korkeatasoinen LED-teknologia**, joka tarjoaa erinomaisen valaistuksen ja jopa 90 %:n säästön sähkönkulutuksessa.

Ne tarjoavat poikkeuksellisen valaistustunnelman, ollen täydellinen valinta korvaamaan perinteiset hehkulamput uima-altaissa, suihkulähteissä tai vastaavissa. Niitä voidaan käyttää myös akvaarioiden ja tilojen valaisemiseen, joissa on kosteutta.

- Energiatehokkuus on parempi kuin millään perinteisellä hehkulampulla varustetulla halogeenilampulla.
- Valonsäde ei sisällä UV- tai IR-säteitä.
- Alhainen käyttölämpötila.

Asennus:

A. Tee altaan seinään leikkaus siihen kohtaan, johon haluat sijoittaa valonheittimen.

B. Aseta seinän läpi vesiputki, joka on vahva ja vedenpitävä, mikä estää vuodot.

C. Aseta valonheitin ja sen johdot putkisuojan sisään kääntämällä sitä niin, että se on täydellisesti ruuvattu ja tiukasti kiinni seinässä.

Sovellukset DC12V Vedenalainen LED-Valaisin - 12W - IP68

- Uima-altaat
- Poreallas
- Lammet
- Fountains
- Akvaariot

FactorLED: llä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUON, TUONTIIN TUOLIIN TUKKUUN, mukaan lukien tekniset tiedot jokaiselle LED-tuotteelle.

## Lisäkuvia:

