

LED-optinen moduuli - 65W-49W - Philips XITANIUM Essential - Xi EP - Ohjelmoitava - KORKEA VALOKSU 180Lm/W



Tuotekoodi:

Viite: LM65W-PHP-XIEP

Tekniset tiedot:

SKU: LM65W-PHP-XIEP
Teho: Programmable from: 49w to 65w
Jännite: 100-277V
Väriämpötila-Kelvin: 3000K - 4000K
CRI -Värintoistoindeksi: 75
Kotelo: Alumiini + PMMA
Lumen-Lm: 11700Lm
LED-tyyppi: SMD 3030- 8D (8Cores) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30
Säteenkulma (°): 78°x156°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 210Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 180Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP66
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 175x175xH35
Tehokerroin (PF): 0.98
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -15°+70°
Tehosyklit: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Häikäisyn indeksi (UGR): 13
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: Philips Xitanium Xi EP - 65W - 1.3-2.0A - WL I112
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (UE-2019/2015): C
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Optinen lohko HIGH LUMINOSITY LED-moduuli, jonka teho on 65 W ja tuotetaan 144 SMD 3030 8D -LEDin sarjalla, Bridgelux Chip ja **Philips XITANIUM Essential - Xi EP 65W OHJELMOITAVA** ohjain. Tämä LED-moduuli on suunniteltu asennettavaksi kaikenlaisiin LED-katuvaloihin. Erinomainen hajonta, joka tarjoaa paljon pidemmän käyttöiän ja suuremman energiansäästön. 5 vuoden takuu. **Se voidaan ohjelmoida välillä 49W - 65W.**

Tuotteen Kuvaus:

LED-optinen moduuli 65W Ohjelmoitava Philips XITANIUM Essential - Xi EP - SUURI KIRKKAUS 180Lm/W katuvalaistukseen - Ohjelmoitava 49W - 65W.

65 W:n **LED-optinen lohkomoduuli** korvaa vanhoja hehkulamppuja, jotka olivat erittäin saastuttavia, sillä tehonsa ansiosta ne onnistuvat luomaan loistavan valaistuksen katuvaloihin. Materiaalien laatu tekee siitä olennaisen tuotteen puhtaan ja pitkäkestoisen energian tuottamisessa.

Optinen 65 W LED-moduulimme parantaa tyypillisiä konsepteja, kuten katuvalojen välistä etäisyyttä, yötaivaan säilyttämistä välttämällä valosaastetta ja parantamalla visuaalista mukavuutta.

LED-moduulimme asennus ja kokoaminen tapahtuu yksinkertaisella tavalla. LED-moduulissamme on **144 Bridgelux SMD 3030 -diodia 8 ytimellä**, joilla taataan tehokas valaistus ilman häikäisyä.

Puhdasta alumiinista valmistettu moduuli on täydellinen tarjoamaan erinomaisen kestävyyyden pitkällä aikavälillä ja suojaa sitä hapettumista ja korroosiota vastaan jopa äärimmäisiltä lämpötiloilta, joita esiintyy sekä kesällä että talvella.

Sen IP66-suojausluokka suojaa tuotetta pölyltä ja kestää vettä, joten ulkoasennus on täydellinen.

Siinä on 65 W Philips XITANIUM Essential - Xi EP - ohjelmoitava ohjain , jonka avulla voit ohjelmoida tehon yhteen osioon 49W - 65 W.

Laadukas ohjain Philips Xitanium Xi EP 65W - Ohjelmoitava 49W - 65W:

Tekninen tietoarkki

Xitanium Essential Programmable LED Driver 65W on Philips Advancen ohjelmoitava LED-ohjain . Päätoiminnot:

1. Lähtöteho: Ohjelmoitava Xitanium Essential LED -ohjain tarjoaa laajan valikoiman lähtötehoja 49 W - 65 W.
2. Ohjelmoitavuus – LED-ohjain voidaan helposti ohjelmoida sopimaan monenlaisiin sovelluksiin. Käyttäjät voivat mukauttaa lähtövirtaa, jännitettä ja lähtöaaltomuotoa sekä asettaa himmennys- ja ylijännitesuojasasetuksia.
3. Energiatohokkuus: Ohjelmoitava Xitanium Essential -LED-ohjain täyttää tiukimmatkin energiatohokkuusvaatimukset, kuten ENERGY STAR®:n ja NEMA SSL 7A -standardin asettamat vaatimukset.
4. Yhteensopivuus: LED-ohjain on yhteensopiva useiden LEDien ja valaistuksen ohjausjärjestelmien kanssa, joten se sopii monenlaisiin sovelluksiin.
5. Suojaus: Ohjelmoitava Xitanium Essential LED -ohjain tarjoaa ylijännite-, ylivirta- ja oikosulkusuojauksen, mikä takaa turvallisen ja luotettavan toiminnan.
6. Kompakti rakenne: LED-ohjaimen kompakti ja kevyt rakenne tekee sen asentamisesta helppoa ahtaisiin tiloihin.

Essential ohjelmoitava LED-ajuri -Xi EP 65W 1.3-2.0A WL I112-, jonka avaintoiminto on mahdollisuus säätää lähtövirtaa E -SET-työkalulla:

- Philips E-SET Tool on ohjelmointityökalu, jota käytetään Philipsin LED-ajurien ohjelmointiin ja konfigurointiin. Se on erityisesti suunniteltu käytettäväksi Philipsin Xitanium LED -ohjainsarjan kanssa.
- E-SET-työkalua käytetään säätämään ja mukauttamaan erilaisia LED-ohjainparametreja, kuten lähtövirtaa, lähtöjännitettä, kytkentäaajuutta, lähtöaaltomuotoa, himmennysvaihtoehtoja ja ylijännitesuojavaihtoehtoja. nousut. Lisäksi työkalun avulla käyttäjät voivat tallentaa ja ladata konfigurointiprofiileja nopeaa ja helppoa uudelleenohjelmointia varten.
- E-SET-työkalua voidaan käyttää yhdessä USB-kaapelin kanssa LED-ohjaimen liittämiseen ohjelmointia varten. Se on myös yhteensopiva Philipsin ohjelmoitavien LED-ajureiden kanssa, joissa on SimpleSet-tekniikka , joka mahdollistaa ohjelmoinnin ilman lisätyökaluja. Kaiken kaikkiaan Philips E-Set -työkalu on hyödyllinen työkalu LED-valaisimien suunnittelijoille ja valmistajille, jotka haluavat mukauttaa ja optimoida Philipsin LED-ohjainten suorituskykyä.
- E-SET on yksinkertainen ja nopea tapa konfiguroida säädin kytkemättä sitä päälle ja ilman ohjelmiston konfigurointia.

Philips Xitanium Xi EP 65W -ohjaimen edut - Ohjelmoitava 49W - 65W:

- Luotettava, toistettava lähtövirran asetus säästää työvoimakustannuksia ja tuotantoaika.
- Helppo suunnitella ja vähentää SKU:iden määrää. (Inventory Maintenance Unit).
- Alhaiset huoltokustannukset ja turvallisuus äärimmäisissä olosuhteissa.
- Turvallinen käyttö ja tarjoaa valaisimen suunnittelun vapautta.
- 5 vuoden takuu.

65 W BRIDGELUX Chip SMD3030 8D LED -optisen moduulin käyttö katuvalaistukseen

- Sisävalaistus: Sitä voidaan usein käyttää LED-valaisimien ohjaamiseen toimistoissa, liikerakennuksissa, sairaaloissa, ostoskeskuksissa ja muissa sisätiloissa, itse asiassa tämä moduuli voidaan sijoittaa olemassa olevien valaisimien sisään, jotka vaativat vakaata ja turvallista toimintaa ajan mittaan.
- Ulkovaistus: Koska Philips XITANIUM -optinen moduuli kestää ankaria sääolosuhteita, sitä käytetään myös ulkovaistuksessa, kuten parkkipaikkojen, puistojen ja monumenttien valaistuksessa.
- Urheiluvalaistus: Tämä ohjain sopii erinomaisesti urheiluvalaistukseen, kuten jalkapallokentille, tenniskentille ja koripallokentille, joissa tarvitaan tarkkaa valon voimakkuuden hallintaa.
- Korostusvalaistus: Philips Essential 65 W:n optista moduulia voidaan käyttää korostusvalaistukseen museoissa, taidegallerioissa ja kaupoissa, joissa tarvitaan tarkkaa valon voimakkuuden säätöä tiettyjen alueiden korostamiseksi.

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteellamme on LAATU-takuu ja tarjoamme kaikki tarvittavat osat JAKELU-, TUONTI- tai TUKKUMYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:



