

Kit de conversion d'Emergency pour luminaire LED - Max.50W



Codes produits :

Référence: BATERYPCTMBW

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : BATERYPCTMBW
Puissance nominale : 3W-50W
Tension Nominale: DC18V-175V
Matériaux de construction: Thermoplastique
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP20
Dimensions (mm): 140x55x33mm
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -15° + 50°
Autres Informations: Battery 3.7V / 2.5Ah
Matériel de la batterie: LiFePO4 - Lithium-Ferrophosphate-LPF
Temps de téléchargement: 50W: 50 minutes - 40w: 60 minutes - 30w: 75 minutes - 20w: 90 minutes
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Garantie Ans: 2

Brève description du produit :

CONVERTS TOUS TYPES DE LED LUMINAIRE - AVEC DRIVER - INTO EMERGENCY. Avec la batterie d'urgence 2500mAh vous serez en mesure de convertir n'importe quel luminaire LED en une urgence. Son fonctionnement est en réglementant le luminaire à 30% où vous l'installez automatiquement. **Maximum de 50W. (Pas adapté aux produits sans conducteur).**

Description du produit:

CONVERTS TOUS TYPES DE LED LUMINAIRE INTO EMERGENCY. Avec la batterie d'urgence 2500mAh vous serez en mesure de convertir n'importe quel luminaire LED en une urgence. Son fonctionnement est en réglementant le luminaire à 30% où vous l'installez automatiquement. Maximum de 50W.

La batterie a 2500 mAh (2.5Ah) d'une gamme qui dépend de la consommation en fonction des watts du luminaire où il est installé. Le luminaire régulera le flux lumineux à 30% de sa puissance totale, résultant en une durée minimale de:

- 50W: Durée 50 minutes
- 40w: Durée 60 minutes
- 30w: Durée: 75 minutes
- 20w: Durée 90 minutes

La batterie est installée en alimentant le conducteur LED du luminaire et en se connectant au réseau électrique.

Images supplémentaires:



Fiche Technique

