

Réverbère LED Palais Aluminium 40W-50W-65W-100W



Codes produits :

Référence: PALACE

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : PALACIO
Puissance nominale : 40W-50W-65W-100W
Tension Nominale: 170V-270V
Couleur: 3000K-4000K-5000K
CRI-Rendu des Couleurs: Bridgelux: 70 Osram: 80
Matériaux de construction: Aluminium +PMMA
Nombre et Type de LEDs: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM. 50w DOB: SMD3030 OSRAM - 50W: SMD5050 BRIDGELUX CHIP
Angle de Rayonnement (°): 40w:70°-150° - 50w:136°x78° - 90°x90°
100w::136°x78° - 90°x90°
Efficacité diode LED (Lm/W): 40w:160Lm/W - 50W:180Lm/W - 50W
DOB:180Lm/W - 50W 5050: 220Lm/W 65W:200Lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 40w:135Lm/W - 50W: 150Lm/W - 50W DOB:
140Lm/W - 50W 5050: 188Lm/W 65W:160Lm
Indice Protection: IP65-Extérieur
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000
Dimensions (mm): 440x440xH770
Facteur de Puissance (PF): 0.95
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Impacte protection (IK): IK10
Driver inclus: GxTronic - MOSO
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): C
Garantie Ans: 5

Brève description du produit :

Différentes options de montage sont disponibles pour notre **luminaire Palais** en fonte **d'aluminium** :

- Module optique Bridgelux 40W + driver GxTronic
- Module optique Bridgelux 40W + Driver MOSO Driver 1-10V programmable
- Module optique 50W Magnum Bridgelux Chip + Driver GxTronic
- Module optique 50W Magnum Bridgelux Chip + Driver MOSO 1-10V Programmable
- Module optique 50W Magnum DOB Osram Chip
- Module optique 65W SMD5050 Hight Lumens Bridgelux + Driver GxTronic
- Module optique 65W SMD3030 Hight Lumens Bridgelux + Driver MOSO 1-10V Programmable Optical Module
- Module optique LED 65W-42W SMD3030 - Haute luminosité Bridgelux + Driver programmable Philips Essential en puissance.

Le temps de fabrication est de 5 à 7 jours ouvrables.

Description du produit:

Réverbère LED Palais Aluminium 40W-50W-65W-100W

Ce **Réverbère LED Villa Aluminium** est idéal pour décorer tout espace extérieur. Il a un design élégant et classique et une finition noire élégante.

Le Réverbère peut être équipé de différentes fonctionnalités en fonction du module optique LED installé :

- Module optique Bridgelux Chip 40W + Driver GxTronic :

- Module optique LED d'une puissance de 40W et est fabriqué avec une équipe de 54 LED SMD3030 SMD30 4-core LEDs Bridgelux 2240 DS-C30.
- Angle d'ouverture (°) : 70° - 150°.
- Efficacité des diodes LED (Lm/W) : 160 Lm/W
- Efficacité lumineuse (Lm/W) : 135Lm/W
- CRI: 70
- Pilote GxTronic de haute qualité avec une durée de vie de plus de 50 000 heures.
- Driver 23-42vDC 1000mA+-5%.

- Module optique 50W Magnum Osram Chip + Driver GxTronic

- Module optique à LEDs d'une puissance de 50W et fabriqué avec une équipe de 85 LEDs SMD3030 3-core OSRAM.
- Angle d'ouverture (°) : 136°-78°.

Fiche Technique

- Efficacité des diodes LED (Lm/W) : 180 Lm/W
- Efficacité lumineuse (Lm/W) : 150Lm/W.
- CRI: 80
- Driver 23-42vDC 1300mA+-5%.

- Bloc optique 50W Magnum DOB Osram Chip

- Module optique à LEDs d'une puissance de 50W et fabriqué avec un ensemble de 72 LEDs OSRAM OS-CORE Sapphire ODB2235S.A. 3-core SMD3030 SMD30.
- Angle d'ouverture (°) : 90°x90°.
- Efficacité des diodes LED (Lm/W) : 180 Lm/W
- Efficacité lumineuse (Lm/W) : 140Lm/W
- CRI: 80
- Driver on Board: DOB GXTRONIC.

- Module optique 65W HIGH LUMINOSITY SMD5050 Bridgelux + Driver PHILIPS

- Module optique à LEDs d'une puissance de 50W et fabriqué avec un ensemble de 36 LEDs SMD5050 à 8 coeurs BRIDGELUX.
- Angle d'ouverture (°) : 90°x90°.
- Efficacité des diodes LED (Lm/W) : 200 Lm/W
- Efficacité lumineuse (Lm/W) : 160Lm/W.
- CRI: 70
- Driver PHILIPS 1-10v - Dimmable + Programmable (5 réglages)

-Module optique LED de 65W SMD3030 puce Bridgelux + Philips Essencial PROGRAMMABLE Xi EP de 42W à 65W..

- Bloc optique LED d'une puissance de 65W et fabriqué avec un ensemble de 144 diodes LED SMD3030 à 8 noyaux Bridgelux 2240 DS-C30.
- Angle d'ouverture (°): 156° x 78°
- Efficacité de la diode LED (Lm/W): 210 Lm/w
- Efficacité lumineuse (Lm/W): 180Lm/W.
- IRC: 75
- Driver: Philips Xitanium Xi EP - 65W - 1.3-2.0A - WL I112 (qui permet de programmer la puissance sur une seule plage de 42W à 65W.)

- Modules optiques 100w (2x50w) Magnum Osram Chip + Driver GXTronic

- Module de LEDs optiques d'une puissance de 50W et fabriqués avec une équipe de 85 LEDs SMD3030 3-core OSRAM.
- Angle d'ouverture (°) : 136°-78°.
- Efficacité des diodes LED (Lm/W) : 180 Lm/W
- Efficacité lumineuse (Lm/W) : 150Lm/W.
- CRI: 80
- Driver: 23-42vDC 1300mA+-5%.

- Module optique 100W (2x50W) Magnum DOB Osram Chip

- Module optiques à LEDs de 50W de puissance et fabriqués avec une équipe de 72 LEDs OSRAM OS-CORE Sapphire ODB2235S.A. 3-core SMD3030 SMD30.
- Angle d'ouverture (°) : 90°x90°.
- Efficacité des diodes LED (Lm/W) : 180 Lm/W
- Efficacité lumineuse (Lm/W) : 140Lm/W
- CRI: 80
- Driver on Board: DOB GXTRONIC.

Le luminaire, fabriqué en aluminium moulé sous pression, est conçu pour durer dans les conditions extérieures les plus extrêmes et est peint en polyuréthane cuit au four pour maximiser sa durabilité.

Il s'agit d'un produit très économe en énergie car il fournit un rendement lumineux élevé, offrant la possibilité de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 80% et en même temps il est respectueux de l'environnement car il ne pollue pas.

Utilisations du Réverbère LED **Palais** Aluminium 40W-50W-65W-100W:

- Parcs
- Jardins
- Places
- Avenues
- Salles de mariage
- Villas
- Maisons rurales
- Entrepôts industriels

Chez FactorLED nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et nous offrons tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:



Fiche Technique

