

## Kit di conversione di Emergenza per apparecchi a LED - Max.50 W.



### Codice prodotto:

Riferimento: BATERYPCTMBW

### Specifiche tecniche:

REFERENZA: BATERYPCTMBW  
Potenza: 3W-50W  
Multitensione: DC18V-175V  
Materiale da costruzione: Termoplastico  
Certificati: CE - ROHS  
Protezione IP: IP20  
Dimensioni (mm): 140x55x33mm  
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz  
T<sup>a</sup> Amb. Funzionamento (°C): -15° + 50°  
Ulteriori informazioni: Battery 3.7V / 2.5Ah  
Materiale batteria: LiFePO4 - Litio-Ferrosolfato -LPF  
tempo di scarica (h): 50W: 50 minutes - 40w: 60 minutes - 30w: 75 minutes - 20w: 90 minutes  
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+  
Garanzia - Anno: 2

### Breve descrizione del prodotto:

CONVERTE TUTTI I TIPI DI LUCI A LED - CON I DRIVER - IN LUCI DI EMERGENZA. Con la batteria di emergenza da 2500 mAh è possibile convertire qualsiasi apparecchio a LED in un'emergenza. Funziona regolando automaticamente il 30% dell'apparecchio in cui è installato. Massimo 50W. (Non adatto a prodotti senza conduttore)

### Descrizione del prodotto:

La batería dispone 2500 mAh (2.5Ah) de una autonomía que va en función del consumo según los vatios de la luminaria donde se instale. La luminaria regulará el flujo luminoso al 30% de su potencia total, dando como resultado una duración mínima de: 50W: Du

### Immagini aggiuntive:

