

Sensore di movimento RADAR LED da 300W



Codice prodotto:

Riferimento: 3782

Specifiche tecniche:

REFERENZA: 3782
Potenza: Max. 1200W (incandescent). 300W (LED)
Multitensione: 220V-240V
Materiale da costruzione: Termoplastico ignifugo
Fascio Luminoso (°): 180° - 360°
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP20
Vita stimata di diodo (H): 30.000
Dimensioni (mm): L76*W43*H21mm, 3*1.7*0.83in
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Modalità di controllo: RADAR
Garanzia - Anno: 5
Raggiungi (m) : wall: 5-15m / ceiling: 1-5m (adjustable)
Tempo di accensione: min: 10sec+-3sec // max: 12min+-1min

Breve descrizione del prodotto:

Rilevatore radar a microonde. Installa questo fantastico rilevatore in un controsoffitto in modo che non si veda. Grazie al suo segnale radar, puoi installarlo in qualsiasi luogo non visibile.

Funziona dietro specchi, vetri e all'interno di schermi stagni.

Descrizione del prodotto:

Sensore di movimento RADAR LED da 300W

Scopri il futuro dell'illuminazione con il nostro Rilevatore di Movimento RADAR per LED 300W! Con una perfetta combinazione di tecnologia avanzata e caratteristiche eccezionali, questo rilevatore di movimento a microonde porterà la tua esperienza di illuminazione a nuovi livelli.

Con un design versatile, questo rilevatore di movimento può essere installato a parete o a soffitto, offrendoti opzioni flessibili per adattarlo alle tue specifiche esigenze. Utilizzando la tecnologia di rilevamento a microonde a 5,8 GHz più avanzata, questo dispositivo ti offre una rilevazione precisa e affidabile in ogni momento.

La gamma di rilevazione regolabile da 5 a 15 metri per l'installazione a parete e da 1 a 8 metri per l'installazione a soffitto garantisce una copertura ampia ed efficiente dei tuoi spazi. Con un angolo di rilevamento di 360 gradi, nessun movimento passerà inosservato, offrendoti sicurezza e comodità in ogni momento.

Hai il pieno controllo con il tempo di accensione regolabile, che va da 10 secondi a 12 minuti. Questa funzione ti permette di adattare la durata dell'illuminazione alle tue preferenze e alle tue specifiche esigenze. Inoltre, il sensore di luce integrato garantisce un uso efficiente dell'energia, spegnendo la luce quando c'è sufficiente luce naturale.

Con un design elegante di colore bianco e dimensioni compatte di 61 x 25 x 37 mm, questo rilevatore di movimento si integra perfettamente in qualsiasi ambiente senza interrompere l'estetica dei tuoi spazi. La sua potenza massima di 300W per LED e 1200W per lampade a incandescenza garantisce prestazioni ottimali e un'elevata efficienza energetica.

Inoltre, la sicurezza è una priorità. Con un indice di protezione IP20, questo rilevatore è protetto dalla polvere e dagli spruzzi, rendendolo adatto a diverse condizioni ambientali. Inoltre, la sua ampia gamma di temperature di lavoro da -10°C a +40°C garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni estreme.

L'installazione è semplice grazie ai suoi 3 fili e l'altezza di installazione regolabile da 1,5 a 3,5 metri a parete e da 2 a 8 metri a soffitto offre flessibilità per adattarlo a diversi spazi.

Il nostro Rilevatore di Movimento RADAR per LED 300W è molto più di uno switch di movimento:

1- Con la sua funzione di accensione e spegnimento automatico, questo sensore si accende quando rileva il movimento delle persone e si spegne dopo un tempo preselezionato in assenza di presenza.

2- Inoltre, con il suo sensore di luce naturale, la luce si spegne automaticamente quando c'è sufficiente luce naturale, massimizzando il risparmio energetico.

Goditi un'illuminazione intelligente ed efficiente con il nostro Rilevatore di Movimento RADAR per LED 300W. Sperimenta il comfort, la sicurezza e il risparmio energetico offerti da questo dispositivo all'avanguardia. Diventa il proprietario del futuro dell'illuminazione oggi stesso!

Immagini aggiuntive:

Scheda Tecnica

