

Philips XITANIUM dimbar programmerbar driver for LED-armaturer opp til 65W - 1050 mA - 5 års garanti



Produktkode:

Henvising: XITANIUM-65W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: XITANIUM-65W
Effekt: 65W
Nominell spenning: 220-240V
Byggemateriale: Aluminium
Sertifikater: CE - ENEC 05 - CCC - RoHS
IP Klasse: IP67- utendørs bruk
Størrelse (mm): 15*4.5*7cm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -40°C +55°C
Tilleggsinformasjon: Inside: AC220-240V - Outside: DC31-93V --- 0.3A-1.05Adc
Års garanti: PHILIPS XITANIUM 5 YEARS

Kort produktbeskrivelse:

Philips Xitanium Driver for **65W LED-armaturer** er klargjort for drift på mer enn 50000 timer. Beskyttelse mot overspenninger innlemmet i samme driver av (di. Mode) 6K (comm. Mode) 10K.

Inngang: AC220-240V Utgang DC31-93V

Ut: 03-1.05Adc (ampere DC)

Produktbeskrivelse:

Philips XITANIUM dimbar programmerbar driver for LED-armaturer opp til 65W - 1050mA - 5 års garanti

Philips Xitanium Drivers er spesielt designet for maksimal pålitelighet og fleksibilitet i utendørs applikasjoner med lav spenning.

De har et overspenningsvern, disse dykkerne er veldig holdbare med en levetid på mer enn 50000 timer som gir **armaturene** konstant høy ytelse, selv etter flere indirekte stråler (spesiell beskyttelse for utendørs bruk).

Den programmerbare driveren lar deg endre lysstyrken automatisk for å tilpasse seg intelligent til de forskjellige nattscener som er nødvendige i armaturen. **Philips Driver** tillater 5 forskjellige rutetider i løpet av natten. Dermed tillater det også å til enhver tid regulere ønsket forbruk.

Det lar deg også **programmere** varigheten av overgangsendringene, slik at kraftledninger og elektriske kontakter ikke lider under strømendringer; For eksempel er det mulig å **programmere** starten på linjene som skal gjøres gradvis i 60 sekunder, og dermed unngå overbelastning i kontaktene og i de elektriske ledningene.

Fordeler:

- AOC (justerbar utgangsstrøm) gir full fleksibilitet til å levere forskjellige strømmer etter spesifikasjon i forskjellige prosjekter.
- Robuste spesifikasjoner for fuktighet, vibrasjon og ekstrem temperaturbeskyttelse.
- Høy kvalitet på lyset i førerens levetid.

Anvendelser av Philips XITANIUM Driver for LED-armaturer opp til 65W - 1050mA - 5 års garanti

- Offentlig belysning og veibelysning.
- Bred belysning.
- tunnelbelysning.
- High-bay belysning

Ytterligere bilder:

