

Overspenningsvern opp til 20Kv - Seriemontering



Produktkode:

Henvisning: PT-ZPLED-P20B

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: PT-ZPLED-P20B
Nominell spenning: 110-277V
Byggemateriale: Termoplastico
Sertifikater: CE - ROHS-TÜV
IP Klasse: IP67- utendørs bruk
Størrelse (mm): L64xW22xH30mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -40°C ~ +85°C
Tilleggsinformasjon: Max. 10.000v (10Kv)
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

IP67-beskytter i serie mot transiente strømsstøt opp til **20Kv = (20 000 Volt)**. Hvis du ønsker å sikre beskyttelse av utstyret eller LED-lysene, vil dette produktet bidra til å sikre spenningsstøtene som oppstår. Perfekt for å beskytte LED-produktene dine mot lynnedslag og motorstøt.

Produktbeskrivelse:

Overspenningsvern opp til 20Kv - Seriemontering

Når du bruker elektroniske komponenter til belysningsystemer, er det ofte nødvendig å gi ytterligere overspenningsbeskyttelse. Disse overspenningene, også kjent som nettverkstransienter, kan ha svært forskjellige årsaker. De kan opprettes ved induktivt skiftende belastning, ved lynnedslag som lynnedslag på nettverket eller bakken, eller av spenninger induisert gjennom parallelle kabler når du bruker fasekutt drivere.

Beskyttelsesmoduler reduserer overspenning ved tilkoblingsterminalene til elektroniske komponenter. Eventuell restspenning reduseres til et passende beskyttelsesnivå i forhold til utladningsstrømmen.

Modulene garanterer en veldig rask energiutladning.

Hvis beskyttelsesmodulen til LED-armaturen påvirkes av en overbelastningsspenning, vil den tilkoblede modulen kutte strømmen. Denne avstengingsfunksjonen gjør det enkelt å oppdage beskyttelsesmodulens levetid, gir rask utskifting av vedlikeholdspersonell og gir pålitelig beskyttelse for LED-belysning og dens elektroniske komponenter.

Ytterligere bilder:

