

Driver Dimbar programmerbar - MOSO X6-075M for LED-armaturer opp til 75W - 5 års garanti



Produktkode:

Henvising: MOSO-75W-PR

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: MOSO-75W-PR
Effekt: 65W
Nominell spenning: 220-240V
Byggemateriale: Aluminium
Sertifikater: CE - ENEC 05 - CCC - RoHS
IP Klasse: IP67- utendørs bruk
Størrelse (mm): 15*4.5*7cm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -40°C +55°C
Tilleggsinformasjon: Inside: AC220-240V - Outside: DC31-93V --- 0.3A-1.05Adc
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

MOSO LED-driveren - Dimbar og programmerbar - X6-075M - for LED-armaturer opp til 75W, er vurdert for drift over 50 000 timer (13 års levetid på 10 timer/365 dager). Universal inngangsspenning / høyt område: 90 til 305 V AC. Overspenningsvern: 5KV linje-til-linje, 10KV linje-til-jord. Justerbar og programmerbar utgangsstrøm (AOC). 3-i-1 dimbar: 0 ~ 10Vdc, PWM, dimmetimer. Dimbar til av. Kompakt aluminiumshus med perfekt termisk isolasjon. IP67. Med "BLACK BOX" registerfunksjon. 7 programmeringstrinn.

Produktbeskrivelse:

Driver Dimbar programmerbar - MOSO X6-075M for LED-armaturer opp til 75W - 5 års garanti

MOSO PROGRAMMABLE Drivere er spesielt designet for maksimal pålitelighet og fleksibilitet i utendørs LED-gatebelysningsapplikasjoner.

Disse driverne har en overspenningsbeskytter og er svært holdbare med en levetid på over 50 000 timer (13 år ved 10 timer/dag bruk) og gir konsekvent høy armaturlytelse, selv etter flere indirekte lynnedslag (spesiell beskyttelse for utendørs bruk).

Den programmerbare driveren lar lysstyrken endres automatisk for intelligent å tilpasse seg de forskjellige nattscenarioene som kreves i armaturen. Opptil 7 forskjellige programmeringstrinn er mulig.

Den lar også varigheten av overgangsendringer programmeres, slik at kraftledningene og de elektriske kontaktene ikke lider under strømendringer; for eksempel kan du programmere oppstarten av linjene til å gjøres progressivt i 60 sekunder, og dermed unngå overbelastning på kontaktene og kraftledningene.

Fordeler:

- Universal inngangsspenning / høyt område: 90 til 305 V AC.
- Overspenningsvern: 5KV linje-til-linje, 10KV linje-til-jord.
- AOC (Adjustable Output Current) gir full fleksibilitet til å sende ut forskjellige strømmen til spesifikasjoner på forskjellige prosjekter: Dimbar 3 i 1: 0 ~ 10Vdc, PWM, Dimming timer. Kan dimmes opp til av.
- Kompakt aluminiumshus med perfekt termisk isolasjon.
- Utmerket beskyttelse mot vann og støv IP67.
- Innebygd "BLACK BOX" loggingsfunksjon for enkel feildagnose.
- Høy lyskvalitet under førerens livssyklus, da det gjør at førerens milliampere kan økes og armaturens lumen økes for å tilpasse tapet av diodelysstyrke til den reelle lysstyrken som armaturen skal levere gjennom hele levetiden.
- Robuste spesifikasjoner for fuktighet, vibrasjon og ekstrem temperaturbeskyttelse.
- 5 års garanti.

Anvendelser av Driver Dimbar programmerbar - MOSO X6-075M for LED-armaturer opp til 75W - 5 års garanti

- Gate- og offentlig belysning.
- Bredt område belysning.
- Tunnelbelysning.
- Høyhusbelysning.

1000