

Kontroller for PAR56 Bassengpære i Stål



Produktkode:

Henvisning: CONTROL-POOL-RGB

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: CONTROL-POOL-RGB
Effekt: 12V: 200W
Nominell spenning: DC 12V
Byggemateriale: Termoplast
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Størrelse (mm): 25x47x85mm
Frekvens (Hz): 2.4Ghz
Års garanti: 3
Rekkevidde (m): 30m

Kort produktbeskrivelse:

Oppdag den ultimate allsidigheten innen belysning med vår **PAR56 Pool Bulb Controller!** Designet for å være **kompatibel** med vår **fjernkontroll** og TUYA-appen for **Google Home og Alexa**.

Med én enkelt kontroller kan du styre **opptil 5 lamper** samtidig, noe som gir deg fleksibilitet og tilpassede belysningsalternativer... Fordyp deg i en unik lysopplevelse med levende farger og fengslende effekter.

Produktbeskrivelse:

Kontroller for PAR56 Stål Poolpære

Vår **kontroller** er designet for å brukes både med vår **fjernkontroll** og TUYA-appen for **Google Home og Alexa**.

Funksjoner:

1. En kontroller kan støtte og operere opptil 5 lamper samtidig.
2. Dette lampe- og kontrollsettet STØTTER IKKE BRUK AV FORSTERKERE.
3. Hvis du trenger å kontrollere mer enn 5 lamper, bør du installere ekstra kontrollere ved å distribuere lampene (opptil 5 per kontroller).
4. Ved installasjon av mer enn én kontroller, anbefaler vi å bruke en strømforsyning for hver kontroller.
5. En fjernkontroll kan styre flere kontrollere.
6. En kontroller kan styres av flere fjernkontroller.
7. Du kan finne applikasjonene i butikken; kontrolleren støtter TuyaSmart og SmartLife.
8. Først må du oppnå paring av kontrolleren med fjernkontrollen, og deretter legge til lampen i applikasjonen.

Før du plasserer lampen, utfør paring av lampen og kontrolleren ved hjelp av fjernkontrollen; deretter legg til lampen i applikasjonen som er installert på mobiltelefonen.

For å utføre disse oppgavene må du senke lampen i vann ved hjelp av en beholder som tillater å oppfylle denne betingelsen.

Krever DC12V strømforsyning, ikke inkludert i produktet.

PARING AV LAMPEN OG KONTROLLEREN VIA FJERNKONTROLLEN

1. Installer batteriene i fjernkontrollen.
2. Lag tilkoblingene til kontrolleren i henhold til bildet som er angitt i bruksanvisningen.
3. Slå på strømforsyningen til lampen fra strømbryteren.
4. Innen 3 sekunder etter at du har slått på, trykk på av-knappen på fjernkontrollen i 15 sekunder.
5. Slipp av-knappen.
6. Hvis gjenkjennelsen var vellykket, skal lampen svare på fjernkontrollens kommandoer. Hvis ikke, før et nytt forsøk, utfør handlingen med å slette lampens gjenkjennelse ved hjelp av fjernkontrollen, som angitt nedenfor:

Sletting av paring via fjernkontrollen

1. Skru av strømforsyningen fra strømkilden.
2. Skru på strømforsyningen fra strømkilden.
3. Innen 3 sekunder etter at du har slått på, trykk og hold nede av-knappen på fjernkontrollen.
4. Lampen vil slå av og på, noe som indikerer at gjenkjennelsen er slettet. Slipp av-knappen.
5. Hvis slettingen var vellykket, vil lampen ikke reagere på fjernkontrollens kommandoer.

LEGG TIL LAMPEN I APPLIKASJONEN (TUYA SMART / SMART LIFE)

1. Sjekk om Bluetooth-funksjonen er aktivert på mobiltelefonen.
2. Last ned og installer på mobiltelefonen den valgte applikasjonen for å betjene lampen (Tuya Smart eller Smart Life).

3. Slå lampen av og på med fjernkontrollen.
4. Skru av strømforsyningen til lampen fra strømbryteren. Skru på strømforsyningen til lampen fra strømbryteren.
5. Innen 3 sekunder etter at du har slått på, trykk samtidig på av- og på-knappene på fjernkontrollen.
6. Hold dem nede til lampen blinker, noe som skal skje innen 10 til 15 sekunder. Gjenta trinn 3, 4 og 5 ved behov.
7. Slipp knappene, og på mobiltelefonen går du til Tuya Smart eller Smart Life-applikasjonen (avhengig av hvilken du valgte for styring av lampen).
8. Med lampen som blinker, utfør "Legg til enhet" eller "+".
9. Vent til applikasjonen oppdager enheten.
10. Når den oppdager den, vil den be deg om å trykke på "Legg til". Når den er lagt til, vil applikasjonen indikere at den ble lagt til vellykket. Trykk "Fullfør", og enheten er nå lagt til i applikasjonen for styring.

For å legge til lampen manuelt, velg "Belysning" og "Kontakt (BLE)" og følg instruksjonene fra applikasjonen.

VIKTIG INFORMASJON

1. En kontroller kan støtte og betjene opptil 5 armaturer samtidig.
2. Dette settet med armatur og kontrollerer STØTTER IKKE BRUK AV FORSTERKERE.
3. Hvis du har behov for å styre mer enn 5 armaturer, må du installere flere kontrollere som fordeler armaturene (opptil 5 per kontroller).
4. Hvis du installerer mer enn én styreenhet, anbefaler vi at du bruker en strømforsyning for hver styreenhet.
5. En enkelt fjernkontroll kan betjene mer enn én styreenhet.
6. En kontroller kan betjenes av mer enn én fjernkontroll.
7. Du kan søke i applikasjonene i butikken, kontrolleren støtter -TuyaSmart- og -SmartLife-.
8. Først og fremst må du parre kontrolleren med fjernkontrollen, og deretter legge til armaturen i appen.

Før du plasserer armaturen, må du parre armaturen og kontrolleren ved hjelp av fjernkontrollen, og deretter legge til armaturen i applikasjonen som er installert på mobiltelefonen.

For å utføre disse oppgavene må armaturen senkes ned i vann i en hvilken som helst beholder som tillater dette.

Bruksområder for PAR56 Steel Pool Bulb Controller

- Svømmebasseng
- Boblebad
- Dammer
- Fontener
- Akvarier

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre er garantert KVALITET og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert produkt.

Ytterligere bilder:

