

## Luz de emergência LED 4W + Kit de teto + Opção de luz permanente -IP65



### Código do produto:

Referência: EM415LM

### As especificações técnicas:

REFERENCIA :  
Potência nominal : 4W  
Tensão Nominal: 220-240V  
Temperatura Luz: 6000K  
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 75  
Materiais de Construção: ABS + PC (Cover) + PCB  
Luminosity-Lm: 415Lm  
Número e tipo de LEDs: 50 SMD 2835  
Ângulo de Abertura (º): 120º  
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 120Lm/W  
Eficiência luminosa (Lm/W): 101Lm/W  
Certificados: CE - ROHS-TÜV  
Grau IP : IP65-Exterior  
Vida Estimado Diodo (H): 30.000  
Medidas (mm): 290\*125\*90mm  
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz  
Faixa de Temperatura (ºC): -20ºC ~ +55ºC  
Ciclos de Acesos: 100.000  
Tempo de arranque (s): 0,2s  
Informação Adicional: Charge time 12Hrs  
Corte de Teto (mm): 245\*85mm  
Material da bateria: Li-ion  
Tempo de download: 3H.  
Protecção (IK): IK10  
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+  
Garantia Anos: 3

### Breve descrição do produto:

A **luz de emergência LED 4W com kit de teto** tem a opção permanente e não permanente. É perfeito quando precisamos ter um poderoso ponto de luz que continua funcionando quando há um corte de energia.\* Opção de emergência com luz permanente ou não permanente. Tem um diodo verde e vermelho, são os pilotos que informam sobre a carga na bateria.

### Descrição do produto:

Luz de emergência LED 4W + Kit de teto + Opção de luz permanente -IP65

A luz de emergência LED 4W com kit de teto tem a opção permanente e não permanente. É perfeito quando precisamos ter um poderoso ponto de luz de 406 lm (50 SMD 2835 diodos de alto brilho) que continua funcionando quando há um corte de energia.

Tem 2 opções:

- 1. Modo de carregamento:** A emergência permanece desligada e carregando até haver uma falha de energia.
- 2. No modo:** A emergência permanece constantemente ligada

Com um consumo muito baixo, esta luz LED de apenas 4W tem a opção de colocá-lo na superfície e descarregar graças ao seu kit para colocá-lo em tectos falsos que dão luz suficiente, caso possamos sair de uma sala ou construindo quando há um apagão e não temos, por exemplo, luz natural. Note-se que esta luminária permanece em todo o tempo se você optar por configurá-lo no seu interior

# Ficha Técnica

com ignição permanente (ele possui uma chave de configuração). É feito de plástico ABS resistente e inclui uma bateria Ni-Cd 7.4 / 1.8Ah que pode funcionar até 3 horas, com um tempo de carregamento de 5 horas. O kit de montagem opcional é fornecido com o produto, que permite a sua instalação em tetos e paredes de forma muito simples e rápida. A luz de emergência 4W LED com teto e kit de luz permanente está disponível em nossa loja de iluminação on-line a um preço imbatível.

## Instruções de instalação:

- A instalação deve ser feita apenas por pessoas com conhecimentos técnicos e experiência elétrica.
  - Utilize um cabo adequado para uso externo (se instalado ao ar livre).
  - Não utilize um dimmer para operar esta luminária.
1. Certifique-se de que a fonte de alimentação principal está desligada.
  2. Faça dois furos na altura desejada, onde o acessório LED deve ser pendurado. Utilize os dois pontos designados no aparelho como espaçamento entre os furos.
  3. Conecte a luminária à rede elétrica com o bloco de terminais no interior da luminária.
  4. Gire a peça rotativa para fixar o cabo.
  5. Fixe a luminária na posição desejada. Use anéis de borracha adequados ao redor dos parafusos internos do aparelho para torná-lo à prova d'água.
  6. Ative a fonte de alimentação.

Em Factorled, garantimos que nossos produtos tenham uma garantia de **QUALIDADE** e ofereçam todos os elementos necessários para a **DISTRIBUIÇÃO**, **IMPORTAÇÃO** ou **VENDA POR ATACADO**, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

## Imagens adicionais:

