

Kit de conversão de Emergência para luminária LED - Max.50W



Código do produto:

Referência: BATERYPCTMBW

As especificações técnicas:

REFERENCIA : BATERYPCTMBW

Potência nominal : 3W-50W

Tensão Nominal: DC18V-175V

Materiais de Construção: Termoplástico

Certificados: CE - ROHS

Grau IP : IP20

Medidas (mm): 140x55x33mm

Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz

Faixa de Temperatura (°C): -15° + 50°

Informação Adicional: Battery 3.7V / 2.5Ah

Material da bateria: LiFePO4 - Ferroporfato de Lítio -LPF

Tempo de download: 50W: 50 minutes - 40w: 60 minutes - 30w: 75 minutes - 20w: 90 minutes

Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+

Garantia Anos: 2

Breve descrição do produto:

CONVERTE TODOS OS TIPOS DE LUMINAIRE LED - COM DRIVER - EM EMERGÊNCIA. Com a bateria de emergência 2500mAh você será capaz de converter qualquer luminária LED em uma emergência. Sua operação é regulando o luminária a 30% onde você o instala automaticamente. **Máximo de 50W. (Não é adequado para produtos driverless).**

Descrição do produto:

A bateria tem 2500 mAh (2,5 Ah) de uma gama que depende do consumo de acordo com os watts do luminária onde está instalado. O luminária regulará o fluxo luminoso a 30% de sua potência total, tendo por resultado uma duração mínima de:

- 50W: duração 50 minutos
- 40W: duração 60 minutos
- 30W: Duração: 75 minutos
- 20W: duração 90 minutos

A bateria é instalada ligando o condutor LED do luminaire e conectando-se à rede elétrica.

Imagens adicionais:



Ficha Técnica

