

Driver Philips XITANIUM para Luminárias LED de hasta 100W - 2100mA - 5 anos Garantia



Código do produto:

Referência: XITANIUM-100W

As especificações técnicas:

REFERENCIA : XITANIUM-100W
Potência nominal : 100w
Tensão Nominal: 170V-270V
Materiais de Construção: Alumínio
Certificados: CE - ENEC 05 - CCC - RoHS
Grau IP : IP65-Exterior
Medidas (mm): 200*65*h45mm
Factor de Potência (PF): 0.95
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (°C): -40°C +55°C
Informação Adicional: Outside: DC24-50V --- 1.3 - 3.4Adc
Garantia Anos: PHILIPS XITANIUM 5 YEARS

Breve descrição do produto:

O **Driver Xitanium Philips** para luminárias LED de **100W** vem pronto para 100.000 horas de funcionamento. Protecção contra sobretensões incorporada no mesmo condutor.

Entrada: AC198-264V Saída DC48-13V

Iout: 2.1-4.2Adc (Amps DC)

Descrição do produto:

Condutor Philips XITANIUM para Luminárias LED até 100W - 2100mA - 5 anos Garantia

O Philips Diver Xitanium foi especificamente concebido para a máxima fiabilidade e flexibilidade em aplicações exteriores de baixa voltagem.

Equipados com um protector contra sobretensões, estes Divers são muito duráveis, com uma **vida útil de 100.000 horas**, proporcionando um desempenho consistentemente elevado às luminárias, mesmo após múltiplas descargas atmosféricas indirectas (protecção especial para utilização no exterior).

Benefícios:

- A saída de baixa tensão/alta corrente é adaptada à aplicação da luminária de correntes LED ligadas em paralelo.
- A caixa **IP65** pode ser colocada directamente no exterior.
- Solução rápida sem redesenhar as luminárias (perfeito para aplicações de iluminação de túneis).
- AOC (**corrente de saída ajustável**) dá total flexibilidade para produzir diferentes correntes de acordo com as especificações em diferentes projectos.
- Ajuste fácil da corrente / tensão de saída apenas por meio de uma simples chave de fendas
- Especificações robustas para a protecção contra humidade, vibrações e temperaturas extremas.
- Elevada qualidade de luz durante o ciclo de vida do condutor.

Aplicações do driver Philips XITANIUM para luminárias LED até 100W - 2100mA - 5 anos de Garantia

- Iluminação pública e rodoviária.
- Iluminação de grandes áreas.
- Iluminação de túneis.
- Iluminação a grande altitude.

Imagens adicionais:

Ficha Técnica

