

Överspänningsskydd upp till 20Kv - Seriemontering



Produktkode:

Referens: PT-ZPLED-P20B

Tekniska specifikationer:

REFERENS: PT-ZPLED-P20B
Nominell spänning: 110-277V
Byggmaterial: Termoplastico
Certifikat: CE - ROHS-TÜV
IP-klass: IP67-Exterior
Mått (mm): L64xW22xH30mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -40°C ~ +85°C
ytterligare information: Max. 10.000v (10Kv)
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

IP67-skydd i serie mot transienta strömstötter upp till **20Kv = (20 000 Volt)**. Om du vill säkerställa skyddet av utrustningen eller LED-lamporna, kommer denna produkt att hjälpa till att säkerställa de spänningsstötter som uppstår. Perfekt för att skydda dina LED-produkter mot blixtnedslag och motorstötter.

Produktbeskrivning:

Överspänningsskydd upp till 20Kv - Seriemontering

Vid användning av elektroniska komponenter för belysningsystem är det ofta nödvändigt att ge ytterligare överspänningsskydd. Dessa stigningar, även kända som nätverkstransienter, kan ha mycket olika orsaker. De kan skapas genom induktivt byte av belastningar, genom blixtnedslag som blixtnedslag i nätverket eller marken, eller genom spänningar som induceras genom parallella kablar när fasskärningsdrivrutiner används.

Skyddsmoduler minskar överspänningar vid anslutningsterminalerna för elektroniska komponenter. Eventuell restspänning reduceras till en lämplig skyddsnivå i förhållande till urladdningsströmmen.

Modulerna garanterar en mycket snabb energiurladdning.

Om LED-armaturens skyddsmodul påverkas av en överbelastningsspänning kommer den anslutna modulen att stänga av strömmen. Denna avstängningsfunktion gör det enkelt att upptäcka skyddsmodulens livslängd, möjliggör snabb byte av underhållspersonal och ger tillförlitligt skydd för LED-belysning och dess elektroniska komponenter.

Ytterligare bilder:

