

High Bay UFO DIAMOND 200W Philips Xitanium - Dimable 1-10V - 170lm/w - IP65



Produktkode:

Referens: HBP HL200W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: HBP HL200W
Nominell effekt: 200w
Nominell spänning: 220-240V AC
Ljustemperatur: 4000K - 5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljusstyrka-Lm: 34000
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 90°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 210 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 170Lm/W
Dimbar: 1-10V
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): Ø310mm * H220
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: DRIVER PHILIPS XITANIUM
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): B
Årsgaranti: 5
Räckvidd (m): 15m

Produkt kort beskrivning:

Industriell **LED UFO DIAMOND** med högkvalitativ **PHILIPS XITANIUM DRIVER** med 170 lm/W effekt. Spänning 220-240V. Tack vare skyddsklass IP65 är den lämplig för både inomhus och utomhus. **DIMMABLE 1-10V**

Produktbeskrivning:

LED UFO DIAMOND 200W Philips Xitanium - dimbar 1-10V - 170lm/w - IP65

Vårt dimbara LED **200W DRIVER PHILIPS XITANIUM**-chip är perfekt för att belysa stora områden som kräver hög ljusstyrka. Den har en effekt på 200 W och genererar ett ljus av hög effektivitet och kvalitet.

Den har en mycket hög ljusutnyttjande effektivitet på **170Lm/W**.

Den nya 90°-optiken med ett mycket transparent halvgenomskinligt glaslinsystem hjälper oss att skydda oss från bländning, samtidigt som ljuset släpps igenom utan att ljusstyrkan försämras.

Tack vare **IP65**-skyddsgraden kan den användas både inomhus och utomhus.

LED Bell är tillverkad av aluminium och har en lång livslängd på **50 000 timmar och 5 års garanti**.

Vi har olika typer av temperaturer som ger olika nyanser av ljus, neutralt vitt och kallt vitt. Köp dem nu på ett enkelt sätt i vår webbshop.

Med 200W -DIAMOND- LED-huven kan du köpa en rörelsesensor för vår professionella armatur och en programmerbar fjärrkontroll som ett separat tillbehör.

För att kunna styra huven måste du installera en rörelsedetektor i varje huva som du vill styra och köpa en fjärrkontroll för att kunna programmera dem. Med en enda fjärrkontroll kan du styra alla dina armaturer.

Vad kan du kontrollera med LED-huven?

- Du kan öka/minska ljusstyrkan och därmed förbrukningen av watt (Brightness).
- Du kan justera känsligheten hos rörelsedetektorn (Känslighet).
- Hur länge armaturen är på när den inte känner av dig (Daylight Sensor).

Teknisk Specifikation

- Varaktigheten för standby-tiden (Standby).

Användning av UFO DIAMOND 200W Philips Xitanium - dimbar 1-10V - 170lm/w - IP65 LED UFO DIAMOND LED Bell

- Industrilokaler
- Workshops
- Bensinstationer
- Fabriker
- Parkeringshus
- Lager

På FactorLED ser vi till att våra produkter har en KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

