

LED-Strålkastare Utomhus SOLCELLE 100W - AVANT LUMILEDS - 5700K



Produktkode:

Referens: SFL100W-LML-91094

Tekniska specifikationer:

REFERENS: SFL100W-OSR-91094
Nominell effekt: 100w Chip LUMILEDS
Nominell spänning: DC 3.2V - 10000mA
Ljustemperatur: 5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 70
Byggmaterial: Aluminium + glas
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 90°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 170Lm/W
Dimbar: Ja
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 25000h
Mått (mm): Projektor: 192x132x45mm
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +45°C
ytterligare information: Panel 15W 5V Polycrystalline: 205x300x17mm
Batterimaterial: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 20A - (20000mA).
Charge&Discharge: 1500 Times
Downloadtid (h): 13H
Kontrolllägen: KONTROLKNAP + INFRARØD
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 3
Räckvidd (m): 5 m.

Produkt kort beskrivning:

Den här **100 W utomhus LED Solar Spotlight** har en solpanel som gör att du kan ladda det integrerade batteriet. Denna Solar Spotlight behöver inte anslutas till elnätet och är tillverkad med ljusstarka **LUMILEDS**-chips.

Installationen och driften är mycket enkel, på så sätt att panelen under dagsljuset får ström och laddar det integrerade batteriet i strålkastaren.

Den **innehåller** en programmerbar **kontrollpanel**. Börja spara nu!

Produktbeskrivning:

LED-Strålkastare Utomhus SOLCELLE 100W - AVANT LUMILEDS

100W Solar LED-strålkastare Utomhus med **5700K** kallt vitt ljus, utan behov av elkraft, helt autonom med polykristallin solpanel och med 100cm anslutningskabel. Lådans innehåll är: Stöd för solpanel, **sol-LED-projektor**, fjärrkontroll och hårdvara för att hålla projektorn och solpanelen.

Batteriet har litium med hög kapacitet och hållbarhet

Enkel manövrering: Du kan använda LED-projektorer anslutna till solpanelen eller oberoende, i det senare fallet fungerar det inte i automatiskt läge och slås på eller av från fjärrkontrollen.

- **Automatiskt läge:** Detta läge är endast möjligt när solpanelen är permanent ansluten, på detta sätt tänds LED-projektorer bara när den upptäcker och ljusstyrkan är lägre än 50 lux, annars stängs den av. På detta sätt slås den automatiskt på på natten och stängs av under dagen.

- **Manuellt läge:** Genom att trycka på ON / OFF-knappen slås LED-projektorer på och trycker på samma knapp igen stänger projektorn av. Oavsett ljusstyrkan i omgivningen.

Fjärrkontroll:

- ON/OFF: När solpanelen är ansluten trycker du på den här knappen för att slå på/av. När solpanelen är bortkopplad trycker du på "OFF" för att gå in i viloläge. Slå på solpanelen, som aktiveras genom exponering för solen. Om du vill återgå till det driftläge som ställdes in före avstängningen ansluter du solpanelen och trycker på "ON".
- AUTO-läge: När solen går ner och ljuset är otillräckligt, tänds lampan automatiskt och bibehåller en ljusstyrka på 40 % i 0,5 timmar. Därefter kommer effekten att minska fram till soluppgången och lampan kommer att stängas av.
- Maximal ljusstyrka: Kör med 100 % ljusstyrka tills batteriet är svagt och ljuset stängs av.
- Låg ljusstyrka: Låg ljusstyrka: Kör med 20 % ljusstyrka tills solen går upp och lampan släcks.
- 2H: Kör med 100 % ljusstyrka i 2 timmar.
- 4H: Kör med 70 % ljusstyrka i 4 timmar.
- 6H: Kör med 50 % ljusstyrka i 6 timmar.
- DIM: Tillbaka till AUTO-läget

Installation 3-4 meter hög rekommenderas.

Teknisk Specifikation

Tillämpningar av LED-Strålkastare Utomhus SOLCELLE 100W - AVANT LUMILEDS

- Trädgårdar
- Parker
- Kvadrater
- Rondell
- Museer
- Vågar
- Gallerier

På grund av dess tillförlitlighet, kraft och hållbarhet kan den användas i alla typer av utomhusinstallationer. Den erbjuder belysning av hög kvalitet tack vare det höga färgåtergivningsindexet (CRI) +80, även i installationer som är 3 eller 4 meter höga.

På FactorLED ser vi till att våra produkter har en KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive tekniska ark för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

