

LED-Strålkastare Utomhus SOLCELLE 200W - AVANT LUMILEDS - 5700K



Produktkode:

Referens: SFL200W-LML-91095

Tekniska specifikationer:

REFERENS: SFL200W-LML-91095
Nominell effekt: 200w Chip OSRAM
Nominell spänning: DC 3.2V - 20000mA
Ljustemperatur: 5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 70
Byggmaterial: Aluminium + glas
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 90°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 170Lm/W
Dimbar: Ja
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 25000h
Mått (mm): 254x172x45mm
Temperaturområde (°C): -20°C ~ 45°C
ytterligare information: Panel 15W 5V Polycrystalline: 390x300mm
Batterimaterial: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 20mAh - (20000mA).
Charge&Discharge: 1500 Times
Downloadtid (h): 13H
Kontrolllägen: KONTROLKNAP + INFRARØD
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 3
Räckvidd (m): 5 m.

Produkt kort beskrivning:

Den här **200 W utomhus LED Solar Spotlight** har en solpanel som gör att du kan ladda det integrerade batteriet. Denna Solar Spotlight behöver inte anslutas till elnätet och är tillverkad med ljusstarka **LUMILEDS**-chips.

Installationen och driften är mycket enkel, på så sätt att panelen under dagsljuset får ström och laddar det integrerade batteriet i strålkastaren.

Den **innehåller** en programmerbar **kontrollpanel**. Börja spara nu!

Produktbeskrivning:

LED-Strålkastare Utomhus SOLCELLE **200W** - AVANT LUMILEDS

200W Solar LED-strålkastare med **5700K** kallt vitt ljus, utan behov av elkraft, helt autonom med polykristallin solpanel och med 95cm anslutningskabel. Lådans innehåll är: Stöd för solpanel, **sol-LED-projektor**, fjärrkontroll och hårdvara för att hålla projektorn och solpanelen.

Batteriet har litium med hög kapacitet och hållbarhet

Enkel manövrering: Du kan använda LED-projektorer anslutna till solpanelen eller oberoende, i det senare fallet fungerar det inte i automatiskt läge och slås på eller av från fjärrkontrollen.

- **Automatiskt läge:** Detta läge är endast möjligt när solpanelen är permanent ansluten, på detta sätt tänds LED-projektorer bara när den upptäcker och ljusstyrkan är lägre än 50 lux, annars stängs den av. På detta sätt slås den automatiskt på på natten och stängs av under dagen.

- **Manuellt läge:** Genom att trycka på ON / OFF-knappen slås LED-projektorer på och trycker på samma knapp igen stänger projektorn av. Oavsett ljusstyrkan i omgivningen.

Fjärrkontroll:

- PÅ/AV: Tryck på den här knappen för att slå på/av solpanelen när den är ansluten. När solpanelen är frånkopplad, tryck på "AV" för att gå in i viloläge. Anslut solpanelen, som aktiveras av solljus. Om du vill återgå till det tidigare inställda driftläget innan avstängningen, anslut solpanelen och tryck på "PÅ".
- AUTO-läge: När solen går ner och ljuset är otillräckligt kommer ljuset att tändas automatiskt och behålla en ljusstyrka på 40% i 0,5 timmar. Därefter kommer effekten att minska tills soluppgången och ljuset släcks.
- Maximal ljusstyrka: Drift med 100% ljusstyrka tills batteriet är lågt och ljuset släcks.
- Låg ljusstyrka: Drift med 20% ljusstyrka tills soluppgången och ljuset släcks.
- 2 timmar: Drift med 100% ljusstyrka i 2 timmar.
- 4 timmar: Drift med 70% ljusstyrka i 4 timmar.
- 6 timmar: Drift med 50% ljusstyrka i 6 timmar.
- DIM.: Återgå till AUTO-läge.

Installation 3-4 meter högt rekommenderas.

Observera: Produktet kan komma att ändras utan förvarning. Se till att använda den senaste tekniska databladet.

Teknisk Specifikation

Tillämpningar av LED-Strålkastare Utomhus SOLCELLE **200W** - AVANT LUMILEDS

- Trädgårdar
- Parker
- Kvadrater
- Rondell
- Museer
- Vägar
- Gallerier

På grund av dess tillförlitlighet, kraft och hållbarhet kan den användas i alla typer av utomhusinstallationer. Den erbjuder belysning av hög kvalitet tack vare det höga färgåtergivningsexet (CRI) +80, även i installationer som är 3 eller 4 meter höga.

På FactorLED ser vi till att våra produkter har en KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive tekniska ark för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

