

LED-Remсор 24V | 182xLED/m | 5m | SMD2835 | 11200Lm| 16W/M | IP20



Produktkode:

Referens: SP182D16W24V

Tekniska specifikationer:

REFERENS: SP180D16W24V
Nominell effekt: 16w
Nominell spänning: 24V DC
Ljustemperatur: 2200K - 2700K - 4000K - 6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: PCB
Ljusstyrka-Lm: 1M: 2240Lm - 5M: 11200Lm
Led typ: 180 LEDs/M - SMD2835
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 120 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 100.000
Mått (mm): 5m x 10mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
ytterligare information: Cut: 3,3cm
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

PROFESSIONAL LED-band 16W per meter, **24V** med en längd på **5 meter**. Den är utformad för installation inomhus och är perfekt för att **dekorer**a olika utrymmen. Den kräver ett nätaggregat och det är lämpligt att installera den på en aluminiumprofil för att uppnå god värmeavledning.

Produktbeskrivning:

LED-Remсор 24V | 120xLED/m | 5m | SMD2835 | 11200Lm| 16W/M | IP20

Denna **24V** DC 180xLED / m **IP20 LED-Remсор** har en längd på **5 meter** och integrerar 238 högeffektiva SMD2835-teknologilampor som bara förbrukar **16W per meter**. Det ljusa och färgglada ljuset som det avger sprids ut i en vinkel på 120 °.

Vår LED-remsa är **självhäftande** för enkel installation. LED-remsan kräver en likströmsförsörjning med konstant ström (DC) för att driva den.

LED-remsan kan skäras och sammanfogas med de utrymmen som anges i den (kopparfogarea), följ alltid de relevanta instruktionerna (var försiktig så att svetsaren håller kort kontakt med remsan när den svetsas den, eftersom för hög värme kommer att skada ledaren) .

Det rekommenderas att alla typer av installation av denna typ inte överstiger 10 meter för att undvika spänningsfall av likström som driver LED-remsorna, även om du också har möjlighet att mata remsan från båda ändar, ett mer rekommenderat alternativ om du går 20 meter kontinuerligt. För installation av mer kontinuerliga mätare behöver du installera signalförstärkare för LED-remsan.

För att öka livslängden för LED-remsan **rekommenderas** det att man använder den **dubbelsidiga värmeavledande tejp**en och placerar den på en **aluminiumprofil** för en korrekt hantering av värmen från själva LED-remsan .

På vår hemsida hittar du både signalförstärkare, såsom dissipativ tejp, anslutningstillbehör, **24v** strömförsörjning samt aluminiumprofiler.

LED-remsorna är idealiska för att belysa alla typer av hörn eller element i ditt företag och ditt hem tack vare dess flexibilitet. Det kan sägas att en av dess huvudsakliga fördelar är den stora mångsidigheten av användningen som den kan ges, eftersom de kan installeras i vilket område som helst och anpassas till valfritt hörn och därmed placeras i valfri position på grund av dess anpassningsbara linjära design .

Användning av LED-Remсор 24V | 120xLED/m | 5m | SMD2835 | 11200Lm| 16W/M | IP20

- I bibliotek
- Bar
- Hem
- Restauranger
- Tak

Teknisk Specifikation

På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

