

Fjärrkontroll för PAR56 poollampel - Rostfritt stål 316 - IK10



Produktkode:

Referens: RC-POOL-RGB

Tekniska specifikationer:

REFERENS: RC-POOL-RGB
Byggmaterial: Termoplast
Certifikat: CE - ROHS
Mått (mm): 133*44*23mm
Kontrolllägen: RF
Årsgaranti: 3
Räckvidd (m): 20m.

Produkt kort beskrivning:

Upptäck maximal kontroll och bekvämlighet i din **poolbelysning** med vår **fjärrkontroll**! Med denna innovativa RF-fjärrkontroll kan du enkelt styra vår kraftfulla **36W nedsänkbara RGB LED-lampa** - kod POOL36W-RGB -. Med bara ett klick kan du försänka din pool i en bländande färgskala tack vare RGB-tekniken.

Med denna **styrenhet** kan du **hantera** upp till **fem lampor samtidigt**, vilket ger dig total kontroll med en knapptryckning. Glöm komplicerade enskilda strömbrytare och fördjupa dig i den smarta belysningens enkelhet.

Produktbeskrivning:

Fjärrkontroll för Pool PAR56-lampa - Rostfritt stål 316 - IK10

Upptäck kraften i **fjärrkontrollen för Pool PAR56-lampor** i rostfritt stål 316 med klassificering IK10. Kontrollera belysningen i din pool med elegans och motståndskraft. Dyk in i en unik upplevelse med avancerad teknologi och oöverträffad stil. Få din pool att lysa med den perfekta touchen!

Egenskaper:

En och samma fjärrkontroll kan styra flera kontrollenheter.

En kontrollenhet kan styras av flera fjärrkontroller.

PARKOPPLING AV ARMATUR OCH STYRENHET MED FJÄRRKONTROLL.

1. Installera batterierna i fjärrkontrollen.
2. Gör anslutningarna för kontrollenheten enligt bilderna i bruksanvisningen.
3. Slå på strömmen till lampan från strömbrytaren.
4. Inom 3 sekunder efter att lampan har tänds, tryck på fjärrkontrollens på-knapp i 15 sekunder.
5. Släpp på-knappen.
6. Om igenkänningen var framgångsrik bör lampan svara på fjärrkontrollens kommandon. Om det inte var det, gör då en återställning av lampan från fjärrkontrollen innan du försöker igen, enligt följande:

Återställning av kopplingen med fjärrkontrollen:

1. Bryt strömmen till lampan från strömbrytaren.
2. Slå på strömmen till lampan från strömbrytaren.
3. Inom 3 sekunder efter att lampan har tänds, tryck och håll ned fjärrkontrollens av-knapp.
4. Lampan kommer att stängas av och tändas igen, vilket indikerar att igenkänningen har raderats. Släpp av-knappen.
5. Om raderingen var framgångsrik kommer lampan inte att svara på fjärrkontrollens kommandon.

TILLÄGG AV ARMATUREN TILL APPLIKATIONEN (TUYA SMART / SMART LIFE).

1. Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din mobil.
2. Ladda ner och installera applikationen du har valt för att styra lampan (Tuya Smart eller Smart Life) på din mobil.
3. Slå på lampan och stäng av den med fjärrkontrollen.
4. Bryt strömmen till lampan från strömbrytaren och slå på den igen.
5. Inom 3 sekunder efter att lampan har tänds, tryck samtidigt på på- och av-knapparna på fjärrkontrollen.

Teknisk Specifikation

6. Håll dem nedtryckta tills lampan blinkar, vilket bör ske inom 10 till 15 sekunder. Upprepa steg 3, 4 och 5 om det behövs.
7. Släpp knapparna och gå in i Tuya Smart- eller Smart Life-applikationen på din mobil.
8. Med lampan blinkande, välj "Lägg till enhet" eller "+".
9. Vänta tills applikationen upptäcker enheten.
10. När den har upptäckt enheten kommer den att be dig trycka på "Lägg till". När enheten har lagts till framgångsrikt kommer applikationen att visa att den har lagts till. Tryck på "Avsluta" och enheten är nu tillagd i applikationen för styrning.

För att manuellt lägga till lampan, välj "Belysning" och "Kontakt (BLE)" och följ instruktionerna i applikationen.

Viktig information:

1. En kontrollenhet kan stödja och styra upp till 5 lampor samtidigt.
2. Detta set med lampa och kontrollenhet STÖDJER INTE ANVÄNDNING AV FÖRSTÄRKARE.
3. Om du behöver styra fler än 5 lampor måste du installera ytterligare kontrollenheter och fördela lamporna (upp till 5 per kontrollenhet).
4. Vid installation av mer än en kontrollenhet rekommenderar vi att använda en strömkälla för varje kontrollenhet.
5. En och samma fjärrkontroll kan styra flera kontrollenheter.
6. En kontrollenhet kan styras av flera fjärrkontroller.
7. Du kan söka efter applikationerna i butiken; kontrollenheten stöder -TuyaSmart- och -SmartLife-.
8. Först och främst måste du para ihop kontrollenheten med fjärrkontrollen och sedan lägga till lampan i applikationen.

Innan du installerar lampan, para ihop lampan och kontrollenheten med fjärrkontrollen; lägg sedan till lampan i applikationen på din mobil.

För att utföra dessa uppgifter måste du sänka ner lampan i vatten med hjälp av en behållare som möjliggör detta villkor.

Applikationer för RGB-fjärrkontrollen för Pool PAR56-lampan - IP68

- Pooler
- Jacuzzi's
- Dammar
- Fontäner
- Akvarier

Vi på FactorLED försäkrar att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSSISTFÖRSÄLJNING, inklusive teknisk information för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

