

LED Panel 60x60 - Dimbar - 40W CCT + RGB + SMART Google - Alexa



Produktkode:

Referens: PN40W-RGBCW-91183

Tekniska specifikationer:

REFERENS: PN40W-RGBCW-91183
Nominell effekt: 40w
Nominell spänning: 85V-265V
Ljustemperatur: RGB+CCT
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 84
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 4000Lm
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Dimbar: Ja
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 595x595xH65
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Flicker Free - WiFi 2,4Ghz -
Driver ingår: Ja
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

CCT + RGB LED-panel 40W! Denna 595x595mm panel är perfekt för 60x60 nedpendlade tak. Med smart teknik kan du kontrollera den från din telefon via TUYA APP, och den är kompatibel med ALEXA och GOOGLE HOME för enkel röststyrning. Njut av 16 miljoner färger med RGB + CCT-alternativen och skapa den perfekta atmosfären för varje tillfälle. Ta belysningen till en ny nivå!

Om du vill veta mer om vår produkt och hur du synkroniserar den via WiFi kan du titta på vår video här: Videopanel Led RGB

Produktbeskrivning:

LED-panel 60x60 - Dimbar - 40W CCT + RGB + SMART Google - Alexa

LED Panel WHITE FRAME 40W med måtten 595mm x 595mm har en elegant finish och en modern design.

LED-skärmen 60x60 40W CCT+ RGB kan även hängas upp eller monteras utanpåliggande. För takinstallation kan den installeras på två sätt:

1. **Infälld installation:** Panelerna kan monteras infällda i undertak eller professionella tak med 60x60-ramar, denna typ av montering är mycket enkel och snabb.
2. **Ytmontering:** LED-panelen har ett eget stöd för ytmontering, för detta är det nödvändigt att borra några hål för att fästa stödet och ansluta det till elnätet.

KONTROLLLÄGEN:

WARNING: Den medföljande fjärrkontrollen är inte kompatibel med panelen.

A- KONTROLL MED DIN APP (FÖR TELEFONEN) KOMPATIBEL AV ALEXA OCH GOOGLE HOME (AV HÖGTALARE):

1. Du kan ladda ner appen "Tuya" från din smartphone för att styra lampan.
2. När lampan ansluts till telefonen för första gången måste lampan och telefonen vara anslutna till samma bra WiFi. Denna lampa kan inte byta annan WiFi när du ansluter.
3. När lampan är ansluten till telefonen, håll den nära mobiltelefonen och Wi-Fi-enheten.
4. Om lampan är ansluten till telefonen ska du inte stänga av lampan och WiFi.
5. Slå på och av lampan tre gånger. Se till att lampindikatorn blinkar snabbt (två gånger i sekunden) innan du ansluter den.
6. Öppna TUYA APP på mobiltelefonen, lampinformationen kommer att visas automatiskt (om den inte visas, klicka på: Lägg till enhet-belysning-ljuspanel), och klicka sedan på anslut. Om cirka 15 sekunder kommer mobiltelefonen att visa att anslutningen är lyckad och lampan slutar samtidigt blinka. Lampan indikerar också att anslutningen är framgångsrik.
7. Om lampan inte kan blinka snabbt efter flera försök, låt lampan sticka i 15 sekunder, stäng sedan av och slå på den igen. Lampan kommer att återgå till sitt ursprungliga tillstånd, försök igen.

Teknisk Specifikation

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSShandel, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

