

## Faretto Downlight LED 12W Circolare - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR19



### Codice prodotto:

Riferimento: 90842

### Specifiche tecniche:

REFERENZA: 90842  
Potenza: 6W-9W-12W  
Multitensione: 85-265V  
Temperatura della luce: 3000K - 4000K - 5700K  
IRC- Indice di Resa Cromatica: 85  
Materiale da costruzione: Alluminio + PC  
Flusso Luminoso-Lm: 1440  
Fonte Luminosa: SMD 2835 OSRAM CHIP  
Fascio Luminoso (°): 120°  
Efficienza LED Diode (Lm/W): 140 Lm/W  
Efficienza luminosa (Lm/W): 120 Lm/W  
Certificati: CE - ROHS  
Protezione IP: IP20  
Vita stimata di diodo (H): 40.000  
Dimensioni (mm): Ø120mm \* H20mm  
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz  
T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C  
Cicli On/Off: 100.000  
Tempo di avvio (s): 0,2s  
Taglio del tetto (mm): Ø 100mm \* H40mm  
Fattore di Abbagliamento (UGR): 19  
Driver incluso: Sì  
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+  
Garanzia - Anno: 3

### Breve descrizione del prodotto:

**COLORE SELEZIONABILE:** Il nostro **Downlight circolare da incasso a LED da 12W** ha un selettore della temperatura di colore, che può essere scelto tra bianco freddo, bianco neutro e bianco caldo. L'angolo di apertura dell'apparecchio è di 120°. Inizia subito a risparmiare sulla tua bolletta elettrica!

### Descrizione del prodotto:

Faretto Downlight LED 12W Circolare - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR19

Il nostro **Downlight LED** con potenza di **12W** si caratterizza per il suo funzionamento semplice che ottiene un'illuminazione precisa e personalizzata in qualsiasi spazio interno. Con questo tipo di apparecchio a Led puoi ottenere una luce su misura per tutti i tipi di attività.

Inoltre, con il suo alto UGR non avrete problemi di abbagliamento, dato che ha un **UGR19**.

Grazie al suo sistema di selezione dei colori puoi adattarlo alle esigenze della tua azienda o della tua casa, potendo scegliere il colore desiderato per ogni stanza o stanza.

La sorgente luminosa ad alta efficienza con tecnologia **SMD2835 OSRAM chip** offre un'elevata luminosità, che sostituirà perfettamente i faretti tradizionali con un risparmio di oltre l'80%.

Con il suo design funzionale ritardato, la sua installazione è molto più semplice.

Il suo indice di resa cromatica superiore a 85 garantisce una riproduzione naturale dei colori.

Usi del Faretto Downlight LED 12W Circolare - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR19

- negozi
- ristoranti
- musei
- Gallerie commerciali
- Centri commerciali
- uffici
- corridoi
- vetrina

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti abbiano una garanzia di **QUALITÀ** e offrano tutti gli elementi necessari per la **DISTRIBUZIONE, IMPORT o ALL'INGROSSO**, compresa la

# Scheda Tecnica

scheda tecnica di ciascun prodotto LED.

## Immagini aggiuntive:

