

Faretto LED Subacquea - 12W - DC12V - IP68 - Acciaio inossidabile 316



Codice prodotto:

Riferimento: POOL6

Specifiche tecniche:

REFERENZA: POOL6
Potenza: 12w
Multitensione: 12V DC
Temperatura della luce: 4000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 80
Materiale da costruzione: Acciaio + PMMA
Flusso Luminoso-Lm: 1800
Fonte Luminosa: SMD (6x3W)
Fascio Luminoso (°): 120°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 140 Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 100 Lm/W
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP68
Dimensioni (mm): Ø135x21mm
Ulteriori informazioni: Incluso un cavo di 2m
Protezione impatti (IK): IK10
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): F
Garanzia - Anno: 3

Breve descrizione del prodotto:

Lampadina subacquea a **LED 12W** progettata per sostituire i **faretti** alogeni nelle **piscine**. Il faretto ha un grado di protezione contro l'accesso di particelle, polvere o liquidi di **IP68**, in questo caso può funzionare durante un'immersione completa e continua. - **IK10- RESISTENTE AGLI URTI.**

Può essere installata in stagni, fontane, acquari, ecc.

Descrizione del prodotto:

Faretto LED Subacquea DC12V - 18W - IP68

La **Faretto** della **piscina 12W** è caratterizzata dalla sua lente ottica saldata a frizione, sviluppata appositamente per l'illuminazione subacquea, distribuisce la luce intorno alla piscina in modo uniforme ed eccellente senza abbagliare i bagnanti, rendendo la lampada una luce affidabile ed efficiente da far funzionare.

Con corpo in acciaio inox 316 ad alta resistenza e tenuta IP68.

Include cavo lungo 2 m.

L'acciaio inossidabile di tipo 316 è un acciaio inossidabile austenitico al nichel-cromo contenente molibdeno. Questa aggiunta aumenta la resistenza alla corrosione dell'acciaio.

Uno dei problemi che di solito si presentano con gli apparecchi a plafone in plastica è che di solito si rompono a causa dei colpi sott'acqua nelle piscine; Essendo un prodotto IK10 in acciaio, questo problema di rottura per urti è risolto.

Alimentazione **DC12V** non inclusa. **Alta tecnologia LED** che offre un'eccellente illuminazione e un risparmio fino al 90% nel consumo di elettricità.

Offrono una straordinaria atmosfera luminosa, essendo la scelta perfetta per sostituire le tradizionali lampadine a incandescenza in piscine, fontane o simili. Possono anche essere usate per illuminare acquari e spazi dove c'è umidità.

- Efficienza energetica superiore a qualsiasi alogena tradizionale a incandescenza.
- Fascio luminoso privo di raggi UV o IR.
- Bassa temperatura di funzionamento.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Questa luce subacquea deve essere sempre installata da personale qualificato. Scollegare sempre l'alimentazione prima dell'installazione.

Non collegare le luci a una tensione errata, questo potrebbe danneggiare le luci.
È necessario che lo specialista segua i seguenti passi preparatori prima di installare le luci.

(Prima di eseguire le fasi preparatorie, assicurarsi che l'impianto elettrico della piscina soddisfi tutti i requisiti di tutti i codici locali e dei regolamenti e delle norme legali applicabili).

A. Le luci subacquee devono essere montate sulla parete in modo che il bordo della piastra frontale delle luci subacquee sia almeno 45 cm sotto il livello normale dell'acqua (vedi Figura

Scheda Tecnica

1).

B. Eseguire i seguenti passi dopo aver verificato la conformità ai requisiti dell'impianto elettrico:

1. Individuare la posizione sulla parete verticale dove saranno installate le luci. Il bordo dell'apparecchio dovrebbe essere 45 cm sotto il livello normale dell'acqua (vedi Figura 1).
2. Montaggio di nuove luci subacquee. Praticare i fori di fissaggio dell'apparecchio nel muro e inserire i tasselli di fissaggio in ogni foro.
3. Avvolgere un pezzo di cavo intorno alla parte posteriore dell'alloggiamento della luce in acciaio.
4. Abbassare la luce nell'acqua nascondendo il cavo a spirale dietro la lampada.
5. Posizionare le viti fornite attraverso i fori dell'apparecchio subacqueo e inserirle nei tasselli e fissarle con un cacciavite, fino a quando l'apparecchio non è sicuro.
6. Collegare i fili elettrici della luce subacquea ai fili di uscita del trasformatore. Rispettare sempre la polarità della linea di alimentazione collegata.
7. Verificare la corretta connessione di tutti i fili ai fili del circuito e la loro rispettiva polarità e permettere il flusso di corrente. Accendere le luci.

Applicazioni della Faretto LED Subacquea DC12V - 18W - IP68

- Piscine
- Jacuzzi
- Stagni
- Fontane
- Acquari

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti hanno una garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o la VENDITA all'ingrosso, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:

