

## Modulo LED - 15W - GU10 / MR16 per Ring Downlight - CRI+92 - UGR13



### Codice prodotto:

Riferimento: 15WUGR13

#### Specifiche tecniche:

REFERENZA: 15WUGR13  
Potenza: 15w  
Multitensione: 85V-265V  
Temperatura della luce: 3000K - 4000K  
IRC- Indice di Resa Cromatica: 92  
Materiale da costruzione: Alluminio + PC  
Flusso Luminoso-Lm: 1950 Lm  
Fonte Luminosa: Bridgelux Chip Inside 12C3B  
Fascio Luminoso (°): 36°  
Efficienza LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w  
Efficienza luminosa (Lm/W): 130 Lm/W  
Certificati: CE - ROHS  
Protezione IP: IP20  
Vita stimata di diodo (H): 35.000  
Dimensioni (mm): Ø57x68mm  
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz  
T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C  
Cicli On/Off: 100.000  
Tempo di avvio (s): 0,2s  
Taglio del tetto (mm): Ø57mm  
Fattore di Abbagliamento (UGR): 13  
Protezione impatti (IK): IK10  
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A++  
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): E  
Garanzia - Anno: 3

#### Breve descrizione del prodotto:

Il modulo LED MR16 / GU10 da 15W per downlight è un prodotto che consente di sostituire le lampadine GU10 o MR16 con un modulo LED ad alta potenza e un driver esterno. Rendimento di **130Lm/W**. Elevato indice di resa cromatica **+92** - COLORE PROFESSIONALE - per una luce di qualità e colori reali e professionali. Ha un **UGR13**, il che significa che difficilmente entrerà nell'area in cui potrà abbagliarci.

#### Descrizione del prodotto:

Modulo LED - 15W - GU10 / MR16 per Ring Downlight - CRI+92

Il nostro modulo LED può essere installato nei controsoffitti come lampadina dicroica GU10 / MR16.

Il nostro modulo incorpora un driver esterno che consente al LED di lavorare a potenze più elevate, ne prolunga la durata e aumenta la resa luminosa del diodo LED, poiché il calore generato dal driver non interferisce con il diodo, aumentando la durata dell'intero apparecchio.

Il fascio di luce è di alta qualità grazie all'elevato **CRI+92** e all'angolo primario di **36°**, che ci dà la possibilità di mettere in risalto elementi specifici di una stanza; allo stesso tempo ci permette di risparmiare notevolmente sul consumo di elettricità.

Utilizzi di Modulo LED - 15W - GU10 / MR16 per Ring Downlight - CRI+92:

- Bagni
- Armadi
- Camere da letto
- Vetrine
- Corridoi
- Negozi
- Locali commerciali

Godetevi questo prodotto con 3 anni di garanzia nel nostro negozio online FactorLED.

# Scheda Tecnica

In FactorLED ci assicuriamo che i nostri prodotti abbiano garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o la VENDITA ALL'INGROSSO, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

## Immagini aggiuntive:

