

## Faretto Downlight LED 5W - Bianco - Bridgelux Chip - UGR13



### Codice prodotto:

Riferimento: SPL5W

### Specifiche tecniche:

REFERENZA: SPL5W  
Potenza: 5w  
Multitensione: 85V-265V  
Temperatura della luce: 3000K - 4000K  
IRC- Indice di Resa Cromatica: 92  
Materiale da costruzione: Alluminio  
Flusso Luminoso-Lm: 500 Lm  
Fonte Luminosa: CHIP INSIDE 1835 DS-C30  
Fascio Luminoso (°): 24°  
Efficienza LED Diode (Lm/W): 125Lm/W  
Efficienza luminosa (Lm/W): 100Lm/W  
Certificati: CE - ROHS  
Protezione IP: IP40  
Vita stimata di diodo (H): 35.000  
Dimensioni (mm): Ø35x40mmxH60mm  
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz  
T<sup>a</sup> Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C  
Cicli On/Off: 100.000  
Tempo di avvio (s): 0,2s  
Ulteriori informazioni: Cut Ø33mm  
Driver incluso: DRIVER NO FLICK  
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+  
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): F  
Garanzia - Anno: 3

### Breve descrizione del prodotto:

Faretto da incasso a LED circolare in **alluminio con potenza 5W**. Con un angolo di apertura di 24°, quindi l'illuminazione è più diretta per focalizzare la luce su punti specifici. Facilità di montaggio e installazione. Apparecchio di visione confortevole in quanto ha un basso indice di abbagliamento **UGR 13**.

### Descrizione del prodotto:

Downlight LED circolare da 5W - 24° - Bridgelux

Il nostro nuovo downlight circolare da incasso a LED da 5W è realizzato in alluminio, ha un design molto moderno e una finitura di alta qualità. Ha un angolo di apertura di 24° che lo rende un apparecchio ideale per focalizzare aree molto specifiche per l'illuminazione professionale.

Il materiale in alluminio presenta grandi vantaggi, in quanto impedisce l'ossidazione per lunghi periodi di tempo ed è molto resistente alle aree umide o agli ambienti salini.

L'apparecchio LED monta un COB con chip Bridgelux, ad alta luminosità.

Decorate i vostri spazi interni e iniziate a risparmiare sulla bolletta elettrica: con la tecnologia LED potete ridurre fino all'80% l'energia. Inoltre, contribuite a prendervi cura del pianeta, poiché si tratta di prodotti non inquinanti.

Utilizza LED da incasso 5W Chip Bridgelux circolare - 24°:

- Bagni
- Corridoi
- Sale
- Negozi
- Tester

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti abbiano garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o la VENDITA ALL'INGROSSO, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

# Scheda Tecnica

## Immagini aggiuntive:

