

Faretto LED 40W - 38W - 36W ODENSE Bianco PHILIPS Driver binario TRIFASE - CRI+92



Codice prodotto:

Riferimento: TLPHL40

Specifiche tecniche:

REFERENZA: TLPHL40
Potenza: 40W - 38W - 36W
Multitensione: 85-265V
Temperatura della luce: 3000K - 4000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 92
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Flusso Luminoso-Lm: 5600
Fonte Luminosa: COB BRIDGELUX CHIP 2240 DS-C30
Fascio Luminoso (°): 24°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 140 Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 100 Lm/W
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP20
Vita stimata di diodo (H): 35.000
Dimensioni (mm): Ø105 x 74 x 190 mm
Fattore di Potenza (PF): 0.95
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T° Amb. Funzionamento (°C): -20° ~ +45°
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Ulteriori informazioni: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Fattore di Abbagliamento (UGR): 13
Protezione impatti (IK): IK10
Driver incluso: PHILIPS XITANIUM
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): D
Garanzia - Anno: 5
Colore principale: Bianco

Breve descrizione del prodotto:

Se la qualità della luce è importante, con il nostro faretto a binario TRIFASE che ha una potenza regolabile da 40W - 38W - 36W tramite il driver per illuminazione commerciale **PHILIPS**, otterrai un **indice di resa cromatica +92**, ovvero un'eccezionale qualità della luce. **UGR13** non produce abbagliamento. -Driver No Flick-.

Descrizione del prodotto:

Faretto LED 40W - 38W - 36W ODENSE Bianco Driver PHILIPS Binario TRIFASE - CRI+92

Il faretto Chip ODENSE BRIDGELUX ha una potenza regolabile da 40W - 38W - 36W tramite il driver PHILIPS, è caratterizzato da un design che si abbina a qualsiasi stile e caratteristiche eccellenti. Il faretto LED Chip ODENSE BRIDGELUX è l'ideale per illuminare qualsiasi luogo si desidera evidenziare, è perfetto anche per situazioni in spazi che cercano classe e distinzione nella loro rete di illuminazione, lo hai anche in diverse temperature 3000k, 4000k.

Il suo design bianco è ideale per creare ambienti minimalisti mettendo in risalto gli spazi che devi mettere in risalto. La sua installazione è semplice da posizionare su un binario monofase, ora la decorazione è nelle tue mani e nel modo più semplice.

Il nostro faretto LED ODENSE incorpora un COB BRIDGELUX CHIP 2240 DS-C30 ad alta luminosità e consente di risparmiare fino al 90% sulla bolletta elettrica.

Il nostro Spot professionale incorpora -Driver PHILIPS - di alta qualità senza sfarfallio -No Flick-.

La vernice di alta qualità utilizzata nel nostro apparecchio è di AzkoNobel, che garantisce che, nonostante il calore generato, non ingiallisca nel tempo.

USI per il Faretto LED 40W - 38W - 36W ODENSE White Driver PHILIPS :

- Vetrine di negozi
- Uffici
- Gallerie d'arte
- Musei

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti abbiano una garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o l'INGROSSO, inclusa la

Scheda Tecnica

scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:

