

Faretto LED 40W GRAZ Bianco Chip Bridgelux 3CCT - Binario Monofase - 4400Lm - CRI +98



Codice prodotto:

Riferimento: TRW40W-3CCT-92014

Specifiche tecniche:

REFERENZA: TRW40W-3CCT-92014

Potenza: 40w

Multitensione: 85-265V

Temperatura della luce: 3CCT SELECT 2700K-4000K-5700K

IRC- Indice di Resa Cromatica: 98

Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA

Flusso Luminoso-Lm: 4400Lm

Fonte Luminosa: SMD 3030- (4Cores) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30

Fascio Luminoso (°): 48°

Efficienza LED Diode (Lm/W): 130Lm/W

Efficienza luminosa (Lm/W): 110 Lm/W

Certificati: CE, CMII, RoHS

Protezione IP: IP20

Vita stimata di diodo (H): 35.000

Dimensioni (mm): Driver: 140 x 52 x 85 mm

Dimensioni (mm): Spotlight: 960 x 123 mm

Fattore di Potenza (PF): 0.92

Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz

T° Amb. Funzionamento (°C): +40°C ~ -20°C

Cicli On/Off: 100.000

Tempo di avvio (s): 0,2s

Ulteriori informazioni: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883

Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+

Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): F

Garanzia - Anno: 3

Unità per masterbox: 10

Breve descrizione del prodotto:

Il **faretto LED GRAZ 40W** con selettore **3CCT** e **chip Bridgelux** per binario monofase offre un'illuminazione di alta qualità con **4400 lumen** e un **CRI +98** per colori vividi e naturali. Ideale per evidenziare dettagli in spazi commerciali e gallerie, combina efficienza e versatilità.

Il suo angolo di apertura di **48°** garantisce un'illuminazione precisa e uniforme, adattabile a diverse applicazioni. Una soluzione affidabile ed elegante per valorizzare qualsiasi ambiente.

Descrizione del prodotto:

Faretto LED 40W GRAZ Bianco Chip Bridgelux 3CCT - Binario Monofase - 4400Lm - CRI +98

Il **faretto LED GRAZ 40W** è una soluzione avanzata per sistemi di illuminazione a binario monofase, progettata per offrire massima qualità e precisione luminosa. Dotato di **chip Bridgelux** e di un **selettore 3CCT** (2700K - 4000K - 5700K), consente di scegliere tra diverse tonalità di luce, adattandosi alle esigenze di ogni ambiente. Il suo **CRI +98** eccezionale garantisce una rappresentazione fedele dei colori, ideale per negozi, gallerie ed esposizioni.

Con **4400 lumen** e un angolo di apertura di **48°**, questo faretto assicura un'illuminazione uniforme e mette in risalto i dettagli con chiarezza. La sua potenza di **40W** garantisce efficienza energetica e prestazioni ottimali. Realizzato con materiali di alta qualità, combina un design moderno e durabilità, adatto sia ad applicazioni commerciali che residenziali.

Grazie alla sua flessibilità e prestazioni, il **faretto LED GRAZ** è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di illuminazione professionale, versatile e affidabile.

Applicazioni di Faretto a Binario Monofase 40W GRAZ Chip Bridgelux Bianco - 3CCT - CRI+98

- Vetrine
- Uffici
- Gallerie d'arte
- Musei

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti abbiano garanzia di **QUALITÀ** e offriamo tutti gli elementi necessari per la **DISTRIBUZIONE**, **IMPORTAZIONE** o la **VENDITA ALL'INGROSSO**, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Scheda Tecnica

Immagini aggiuntive:

