

LED Pære ED90 40W til Lygtepæl | E27 Fatning Høj Modstandsevne | 300º



Produktkode:

Reference: FLB40WS2

Tekniske specifikationer:

Nominel effekt: 40w
Nominel spænding: 175V-260V
Let temperatur: 1800ºK - 3000ºK - 4000ºK - 6500ºK
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: Termoplast
Lysstyrke-Lm: 3000lm;3800lm; 4000lm;4100lm
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (º): 300º
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 125 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Sokkel: E27
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 20.000
Mål (mm): 90xH212mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.92
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (ºC): -20ºC ~ +55ºC
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 2

Produkt kort beskrivelse:

40W LED-lampe med HØJ RESISTENS specielt designet til en meget effektiv varmeafledning, specielt designet til industriel brug og belysning af store rum, har en høj effektfaktor (+0,95), høj energiomsætning og lave vedligeholdelsesomkostninger.

Produkt beskrivelse:

LED Pære ED90 40W til Lygtepæl | E27 Fatning Høj Modstandsevne | 300º

40W LED-lampe med høj modstandsdygtighed og holdbarhed, der er specielt designet til store områder, med en høj effektfaktor (+0,95), høj energiomsætning og lave vedligeholdelsesomkostninger. Den tilbyder øjeblikkelig opstart, idet den dedikerer al den forbrugte energi til at skabe lys. De opnåede energibesparelser gør det muligt at få et hurtigt afkast af den oprindelige investering. Lang levetid, robusthed og høj modstandsdygtighed over for vibrationer.

Vores kraftige pære fås i flere lyse farver

- Amber (1800ºK).
- Varm hvid (3000ºK),
- Neutralhvid (4000ºK),
- Kold hvid (6500ºK)

Vores pære har et nyt og stiliseret design i form af en tulipan eller magnolia. Med dette design opnås en 360º vinkel af lys og samtidig en meget effektiv evakuering af den varme, der genereres af LED'en.

Pæren har et selvbeskyttelsessystem, der på intelligent vis justerer strømmen, når den anbefalede temperatur overskrides, for at opnå større effektivitet.

Anvendelsesområder LED-lampe 40W E27 - Kraftig:

- Supermarkeder og indendørs garager.
- Gadelamper.
- Butikker og forretninger generelt.
- Værksteder og lagerbygninger.
- Erstatte 125W E40 halogenpærer og 250W E40 natriumdamp-pærer.
- Alle indendørs områder med højt til loftet eller store rum.

Yderligere billeder:

