

LED gadebelysning 100W CAPRI Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm / W



Produktkode:

Reference: 90797

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 8101
Nominel effekt: 100W (Programmable)
Nominel spænding: 170-305v.
Let temperatur: 3000K - 4000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 70
Byggemateriale: Aluminium
Lysstyrke-Lm: 15000
Led type: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47
Åbningsvinkel (°): 150° x 75°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 240Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 150Lm/W
Kan dæmpes: 1-10V
Certifikater: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP-klasse: IP66
Anslået leddiode Liv(H): 100.000
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Surge Protection: 10K
Stødbeskyttelse (IK): IK09
Driver inkluderet: PHILIPS XITANIUM Programmable 5 YEARS
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

LED gadebelysning 100W CAPRI PHILIPS DRIVER tilbyder øjeblikkelig og kraftig belysning, som er den ideelle erstatning for gamle kviksløvlamper, forbedrer lyskvaliteten og reducerer energiforbruget betydeligt. Lampen har en SMD 5050 BRIDGELUX-diode.

Produkt beskrivelse:

LED-gadelys 100W CAPRI Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm/W

LED Streetlight 100W CAPRI med DRIVER PHILIPS PROGRAMMABLE 100W er den nye serie af høj design i støbt aluminium.

Dette og holdbare forbedrer de typiske koncepter, som adresserer problemer såsom afstanden mellem gadelamperne, bevarelse af nattehimmelen for at undgå lysforurening og forbedre visuel komfort.

Dens installation og montering foregår på en enkel måde, det der skiller sig mest ud er dets LED-modul, der har Bridgelux SMD 5050 diode med 12 kerner, hvormed en kraftig belysning uden blænding er garanteret.

Dens effektive og holdbare programmerbare driver PHILIPS XITANIUM med 5 års garanti sikrer en lang levetid for gadelysset.

Gennem vores programmerbare armaturer ændres lysstyrken automatisk for at tilpasse sig intelligently til de forskellige nat-scener, der er nødvendige. Philips Driver tillader 5 forskellige tidsplaner i løbet af natten. Dette giver også mulighed for til enhver tid at regulere det ønskede forbrug.

Fremstillet i støbt aluminium er armaturet perfekt til at give stor modstand i lang tid, det er beskyttet mod oxidation eller korrosion, selv mod de ekstreme temperaturer, der opstår både sommer og vinter.

Dens hurtige åbningssystem sikrer nem adgang, hvis det er nødvendigt.

Dens beskyttelsesgrad IP66 beskytter produktet mod indtrængen af støv samt modstår sprøjt af enhver type væske fra enhver form for vinkel og en afstand, der ikke er mindre end 3 meter, så dens udendørs montering er perfekt.

Anvendelser af LED Streetlight 100W CAPRI Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm/W

- Gader

Teknisk Datablad

- Parker
- Firkanter
- Haver
- Veje

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

