

AR111 24W -22W - 20W -18W LED-Pære CRI +92 - SELECTABLE LYS - CCT



Produktkode:

Reference: SL24W-CCT-90987

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: SL24-CCT-90987
Nominel effekt: 18W - 20W - 22W - 24W
Nominel spænding: 85-265 V
Lett temperatur: 2700K - 3000K - 4000K - 5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 92
Lysstyrke-Lm: 3000
Led type: COB Bridgelux Chip 2240 DS-C30
Åbningsvinkel (°): Primary angle: 45°Secondary angle: 110°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 130Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 125 Lm/W
Sokkel: AR111
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 35.000
Mål (mm): Ø111mm * H57mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): +40°C ~ -20°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Driver inkluderet: GXTronic OUT: 18-24V -650mA
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

24W AR111-pære og COB-diode med CRI +92 til erstatning af halogenpærer i indbygningsspotlights. Med den eksterne driver gør vi tilslutningen til 220V lettere. VALGBAR EFFEKT OG LYSFARVE: Vores 18W-20W-22W-22W-22W-24W AR111 LED har en farvetemperaturvælger, og du kan vælge mellem kold hvid, neutral hvid og varm hvid. PMMA-linse med en primær vinkel på 45° og en blødere sekundær vinkel på 110°.

Produkt beskrivelse:

AR111 LED-lampe - 24W CRI +90 - VALGBART LIGHT - CCT

AR111 COB 24W LED-lampe har i modsætning til andre AR111-lamper på markedet en ekstern driver for at lette direkte tilslutning til 220V.

Den halvkugleformede linse er lavet af PMMA (polymethylmethacrylat) kombineret med den buede reflektor af poleret aluminium spejlblank i rhomber, giver os et grundlæggende lys med mere koncentreret vinkler for at fremhæve de udsatte elementer uden at forårsage accentuerede skygger på artiklerne. På denne måde opnår vi en primær vinkel på 45° grader og en sekundær vinkel med mindre effekt, men med 110° grader.

Lampen indeholder en COB-diode med Bridgelux-chips i 4 farver 5700K, 4000K, 3000K og 2700K.

Takket være lysfarvesystemet kan du tilpasse det til din virksomheds behov og vælge den ønskede farve for hvert rum. Få det nu på en nem måde gennem vores online butik.

Den har også en effektvælger, hvor du kan vælge mellem 4 effekter: 18W - 20W - 22W og 24W. Takket være denne valgmulighed kan du til enhver tid tilpasse lampen til dine behov.

Blandt dens fordele fremhæver vi dens fremragende LED-ydelse og dens høje farvegengivelsesindeks på over (CRI) +92, som giver en troværdig gengivelse af farverne. Af disse grunde er det en ideel pære til brug i kommercielle lokaler som f.eks. butikker, restauranter og hoteller.

Anvendelser for AR111 LED-pære - 24 W - VÆLGELIGT LYS - CCT

- Butikker
- Restauranter
- Museer
- Indkøbscentre
- Indkøbscentre
- Kontorer
- Korridorer
- Butiksvinduer

I FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESale, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

