

LED Downlight 7W - Cirkulær - IP65 - CCT - PIR Bevægelsessensor - Standard EN 1363-1



Produktkode:

Reference: DL7WSEN-CCT- 91291

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: DL7WSEN-CCT- 91291
Nominel effekt: 7W
Nominel spænding: 220-240v
Løst temperatur: SELECTABLE FARVE: 3000K-4000K-6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: Aluminium + polycarbonat (UV-stråling)
Lysstyrke-Lm: 800Lm
Led type: COB
Åbningsvinkel (°): 60°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 130Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): Ø88xH49mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -10°C ~ +45°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information:
Udskæringsstørrelse (mm): Ø 70mm
Stødbeskyttelse (IK): IK05
Driver inkluderet: Ja
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Opdag den cirkulære indbyggede LED-spot IP65, din ideelle allierede til vandtæt belysning. Med 7W effekt og en programmerbar PIR-bevægelsessensor tilbyder denne spot en effektiv og praktisk belysningsløsning. Dens CCT-teknologi giver dig mulighed for at vælge mellem tre lysfarver: 3000K, 4000K og 6000K, tilpasset dine præferencer. Derudover, med en strålevinkel på 60°, er den perfekt til at fremhæve specifikke punkter i ethvert miljø. Hvid frontfinish for perfekt integration med din stil. Gør dit rum til et lyst og sikkert sted med denne indbyggede LED-spot!

Produkt beskrivelse:

LED Downlight 7W - Cirkulær - IP65 - CCT - PIR Bevægelsessensor - Standard EN 1363-1

Opdag den cirkulære indbyggede LED-spot IP65, din perfekte allierede til støv- og vandtæt belysning! Med 7W effekt og en programmerbar PIR-bevægelsessensor tilbyder denne spot en effektiv og praktisk belysningsløsning til en række forskellige rum. Dens CCT-teknologi gør det muligt at vælge mellem tre forskellige lysfarver (3000K, 4000K og 6000K), tilpasset dine præferencer og skaber den ideelle atmosfære til enhver lejlighed.

Udstyret med en programmerbar PIR-bevægelsessensor giver denne spot fleksibiliteten til at justere indstillingerne efter de specifikke behov i dit rum. Fra tændingstiden, der kan programmeres fra 1 til 15 minutter, til lysstyrken, der kan justeres fra 0 til 3000 Lux, tilpasser denne spot sig perfekt til enhver situation.

Med en strålevinkel på 60° er denne spot ideel til at fremhæve specifikke punkter i ethvert miljø, hvad enten det er på terrasser, i køkkener, badeværelser, gange, stuer eller prøverum. Desuden sikrer det cirkulære design og den hvide frontfinish en perfekt integration med enhver indretningsstil.

Denne indbyggede spot tilbyder ikke kun høj kvalitetsbelysning, men opfylder også den britiske standard BS476-21 for brandbarhed. Dette betyder, at den er blevet udsat for strenge tests for at bestemme dens evne til at modstå brandspredning, og dermed give øget sikkerhed i ethvert miljø.

Den cirkulære indbyggede LED-spot IP65 er det perfekte valg for at skabe hyggelige og sikre omgivelser overalt. Udnyt alle dens funktioner til at transformere dine rum med stil og effektivitet!

Bruger forsænket LED Downlight 7W - Cirkulær - IP65 - CCT - PIR Bevægelsessensor - Standard EN 1363-1

- Køkkener
- Toiletter
- Gange
- haller
- Testere

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSHANDEL, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

