

Technisches Datenblatt

Pack 24W 12V SMART WiFi RGB+CCT LED-Streifen + Fernbedienung - Dimmbar - SMD5050



Produktcode:

Referenz: IWWCTRLRGB

Technische Spezifikationen:

Referenz: IWWCTRLRGB
Nennleistung : 24W (5m.)
Spannung: 220-240V
Lichtfarbe: RGB+CCT
CRI- Farbwiedergabeindex: 80
Werkstoff: PCB
Lichtquelle: SMD5050 (RGB) + SMD2835(3000K-6000K)
Abstrahlwinkel (°): 120°
Prüfprotokoll: CE - ROHS
IP: IP65
Betriebsstunden LED-Diode (H): 30.000
Maße (mm): 5m.x12mm
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Zusätzliche Informationen: Total 90 Leds/M - RGB: 30Led/M. - 6000K+3000K:
60Led/M.
Steuermodus: WIFI
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Jahre Garantie: 2

Kurzbeschreibung des Produkts:

Der SMART WIFI LED-Streifen von 24W 12V und 5 Meter Länge verfügt über eine Farbauswahlfunktion RGB + White CCT (Warm White, Neutral White, Cold White), er ist einfach zu programmieren durch:

- Manueller Steuerknopf.
- IWIJK und / oder TUYA kostenlose App.
- Per Sprache mit Google Home und Alexa.

Schaffen Sie wirklich einzigartige Umgebungen in Ihrem Zuhause.

Produktbeschreibung:

24W 12V SMART WiFi RGB+CCT LED-Streifen - Dimmbar

Der **LED-Streifen 24W 12V** und 5 Meter lang **SMART WIFI**, dieses Gerät bietet die Möglichkeit, sowohl die Farbe jeder Diode des Streifens (**RGB**) als auch die Helligkeit dieser und seine Farbtemperatur einzustellen, wobei es möglich ist, von warmen Farben (2700K) bis zu kälteren Farben (6500K) einzustellen und sich so an die Bedürfnisse aller Benutzer anzupassen. Gruppieren Sie es mit anderen SMART-Geräten und schaffen Sie einzigartige Momente in Ihrem Zuhause.

Es ist vollständig **kompatibel** mit **Amazon Alexa**, **Google Home** und Smart Life sowie mit den Betriebssystemen iOS und Android. Die Implementierung ist durch unsere kostenlose IWIJK- oder TUYA-App sehr einfach und intuitiv. Sie finden es in unserem Web www.iwiik.com und auf dem Markt **Apple Store** und **Google Play**.

Und wenn Sie die Farbe sofort ändern möchten, können Sie auch den im Lieferumfang enthaltenen manuellen Controller verwenden.

Verwandeln Sie Ihr Zuhause in ein smartes Zuhause dank der IWIJK Smart WIFI Produkte, die Sie in unserem Online-Shop finden.



Konfiguration 24W 12V SMART WiFi RGB+CCT LED-Streifen - Dimmbar:

- 1.Schließen Sie die Decke an die Stromversorgung an.
- 2.Schalten Sie es für 1 Sekunde ein
- 3.Schalten Sie es für 4 Sekunden aus
- 4.Wiederholen Sie diese Sequenz 3 Mal.
- 5.Nach 3-maliger Wiederholung der Sequenz sollte die Decke zu blinken beginnen.
- 6.Von diesem Moment an können Sie es mit der APP verlinken

In FactorLED versichern wir, dass unsere Produkte eine **QUALITÄTSGARANTIE** haben und bieten alle notwendigen Elemente für den **VERTRIEB**, den **IMPORT** oder die **GANZHEITLICHE VERWENDUNG**, einschließlich der technischen Karte jedes LED-Produkts

Zusätzliche Bilder:

Technisches Datenblatt



Tapa Smart

