

## Treiber XITANIUM Philips für LED Leuchten bis 200 W - 2800 mA - 5 Jahre Garantie



### Produktcode:

Referenz: XITANIUM-200W

### Technische Spezifikationen:

Referenz: XITANIUM-200W

Nennleistung : 200w

Spannung: 198-264V

Werkstoff: Aluminium

Prüfprotokoll: CE - ENEC 05 - CCC - RoHS

IP: IP65

Maße (mm): 230\*65\*h45mm

Elek. Leistungsfaktor (PF): 0.99

Frequenz (Hz): 50/60Hz

Umgebungstemperatur (°C): -40°C +50°C

Zusätzliche Informationen: Inside: AC220-240V - Outside: DC71-21V ---

2.8A-5.6Adc

Jahre Garantie: PHILIPS XITANIUM 5 YEARS

### Kurzbeschreibung des Produkts:

Der **Treiber Philips Xitanium** für **200-W-LED-Leuchten** ist für eine Betriebsdauer von **100.000 Stunden** ausgelegt. Überspannungsschutz im gleichen Treiber integriert.

Eingang: AC198-264V Ausgang DC71-21V

Iout: 2.8-5.6Adc (Ampere DC)

### Produktbeschreibung:

Philips XITANIUM-Treiber für LED-Leuchten bis zu 200W - 2800mA - 5 Jahre Garantie

Der **Philips Diver Xitanium** wurde speziell für maximale Zuverlässigkeit und Flexibilität bei Niederspannungsanwendungen im Außenbereich entwickelt.

Ausgestattet mit einem Überspannungsschutz sind diese Taucher mit einer Lebensdauer von **100.000 Stunden** sehr langlebig und bieten den Leuchten auch nach mehreren indirekten Blitzeinschlägen eine gleichbleibend hohe Leistung (spezieller Schutz für den Außeneinsatz).

Vorteile:

- Der Niederspannungs-/Hochstromausgang ist an die Anwendung der Leuchte angepasst von parallel geschalteten LED-Ketten.
- Das **IP65**-Gehäuse kann direkt außen angebracht werden.
- Schnelle Lösung ohne Neugestaltung der Leuchten (perfekt für Tunnelbeleuchtungsanwendungen).
- AOC (**einstellbarer Ausgangsstrom**) bietet totale Flexibilität zur Ausgabe verschiedener Ströme nach Spezifikation in verschiedenen Projekten.
- Einfache Einstellung von Ausgangsstrom/-spannung nur mit einem einfachen Schraubendreher
- Robuste Spezifikationen für den Schutz vor Feuchtigkeit, Vibrationen und extremen Temperaturen.
- Hohe Lichtqualität während des gesamten Lebenszyklus des Fahrers.

Anwendungen des Philips XITANIUM-Treibers für LED-Leuchten bis zu 200W - 2800mA - 5 Jahre Garantie

- Öffentliche und Straßenbeleuchtung.
- Beleuchtung von großen Flächen.
- Tunnelbeleuchtung.
- Beleuchtung in großer Höhe.

### Zusätzliche Bilder:

# Technisches Datenblatt

