

## LED Einbauleuchte 12W Frameless QUASAR - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT



### Produktcode:

Referenz: 90801

### Technische Spezifikationen:

Referenz: 90801  
Nennleistung : 12w  
Spannung: 85V-265V  
Lichtfarbe: WÄHLBARE FARBE: 3000K-4000K-6000K  
CRI- Farbwiedergabeindex: 85  
Werkstoff: Aluminium +PC  
Luminosity-Lm: 1440Lm  
Lichtquelle: SMD 2835 OSRAM CHIP  
Abstrahlwinkel (°): 120°  
Effizienz LED Diode (Lm/W): 140 Lm/W  
Lichtausbeute (Lm/W): 120 Lm/W  
Prüfprotokoll: CE - ROHS  
IP: IP44  
Betriebsstunden LED-Diode (H): 40.000  
Maße (mm): Ø145mm H15mm  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C  
Zündzyklen: 100.000  
Startzeit (s): 0,2s  
Zuschnittmaße (mm): Ø135mm H15mm  
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+  
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): E  
Jahre Garantie: 3

### Kurzbeschreibung des Produkts:

**AUSWAHLBARE FARBE:** Unser kreisförmiges **12W LED-Downlight - Frameless QUASAR - OSRAM CHIP DURIS E 2835** verfügt über einen Farbtemperaturwähler, der zwischen kaltem Weiß, neutralem Weiß und warmem Weiß wählt. Der Öffnungswinkel der Leuchte beträgt 120°. Mit dem Downlight-Ring können Sie sie in eine Deckenaufbauleuchte verwandeln:

SIEHE >>

### Produktbeschreibung:

#### LED Einbauleuchte 12W Frameless QUASAR - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT

Unser **Downlight LED** mit **12W** Leistung zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus, die eine präzise und personalisierte Beleuchtung in jedem Innenraum ermöglicht. Mit dieser Art von LED-Leuchte erhalten Sie eine Leuchte, die auf alle Arten von Unternehmen zugeschnitten ist.

Diese **Downlights** haben keinen Rahmen, so dass ihr modernes Design hervorsteht und einen avantgardistischen Stil vermittelt.

Dank seines Farbauswahlsystems können Sie es an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens oder Ihres Zuhauses anpassen und die gewünschte Farbe für jeden Raum oder Raum auswählen.

Die hocheffiziente Lichtquelle mit **OSRAM chip SMD2835** Technologie bietet eine hohe Leuchtkraft, die herkömmliche Strahler perfekt ersetzt und Einsparungen von über 80% ermöglicht.

Mit seinem funktional verzögerten Design ist die Installation viel einfacher.

Sein hoher Farbwiedergabeindex von mehr als 85 garantiert eine natürliche Farbwiedergabe.

Verwendung der LED Einbauleuchte 12W Frameless QUASAR - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT

- Geschäfte
- Restaurants
- Museen
- Gewerbliche Galerien
- Einkaufszentren
- Büros
- Korridore
- Schaufenster
-

# Technisches Datenblatt

In FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte eine QUALITÄTSGARANTIE haben und bieten alle notwendigen Elemente für die VERTRIEB, den IMPORT oder den GROSSHANDEL, einschließlich des Datenblattes jedes LED-Produkts.

## Zusätzliche Bilder:

