

LED Deckenleuchte Oberfläche Rund 24W - 22W - 20W - 18W | Bewegungsmelder | CCT | OSRAM CHIP



Produktcode:

Referenz: 90812-CCT-24W

Technische Spezifikationen:

Referenz: 90812-CCT-24W
Nennleistung : 24W - 22W- 20W -18W
Spannung: 85V-265V
Lichtfarbe: WÄHLBARE FARBE: 3000K-4000K-6000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 80
Werkstoff: Aluminium +PC
Luminosity-Lm: 2200Lm
Lichtquelle: SMD 2835
Abstrahlwinkel (°): 120°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 140 Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 110Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS
Betriebsstunden LED-Diode (H): 40.000
Maße (mm): Ø225mm x H50mm
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Steuermodus: Infrarot
Index UGR: 19
Driver: Ja
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energieeffizienzklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Jahre Garantie: 3
Reichweite (m) : 6 m.

Kurzbeschreibung des Produkts:

OSRAM CHIP DURIS E 2835 **Deckenleuchte CCT** mit Bewegungssensor und Helligkeitsregelung; wählbare Leistung: 18w-20w-22w-24w. Enthält 4 wählbare Farben der Lichtfarbe (2700K-3000K-4000K-5700K). Es kann so konfiguriert werden, dass es sich je nach Außenlicht einschaltet (ganzer Tag, Dämmerung oder völlige Dunkelheit), außerdem kann dieses Downlight die Einschaltzeit je nach Bedarf regulieren. Das aus Aluminium gefertigte und weiß lackierte Produkt wurde speziell zum Sparen entwickelt. Fangen Sie jetzt an zu sparen!

Produktbeschreibung:

LED Deckenleuchte 24W - 22W- 20W -18W Bewegungsmelder - 2700K+CCT - OSRAM CHIP

Die **Deckenleuchte CCT** mit **MOVEMENT SENSOR** ist aus Aluminium + PMMA gefertigt. Mit einer weißen Oberfläche und einer Leistung von **20W** ist sie ein Produkt speziell für Durchgangsbereiche. Sie hat eine Reichweite von **6 Metern** und eine Erfassungszeit von 30 Sekunden. Der Sensor wird aktiviert, sobald er eine Bewegung erkennt.

Dank seines **Helligkeitsdetektors** ist er in der Lage, in Betrieb genommen zu werden, sobald seine Zündung notwendig ist, d.h., wenn das natürliche Licht anfängt, sich abzuschalten, erkennt dieser Plafón der Oberfläche und beginnt seinen Betrieb. Der Detektor erlaubt auch 3 Zeileinstellungen: 15 Sekunden - 45 Sekunden - 5 Minuten.

In seinem Inneren umfasst LED-Dioden **OSRAM Chip** hohe Helligkeit, um eine Qualität Beleuchtung zu erreichen, dank seiner hohen Festigkeit der Fokus hat eine größere Haltbarkeit erreicht 100.000 Zyklen von auf, während immer eine große **Energieeinsparungen** auf Ihre Stromrechnung.

Dieses Produkt hat eine Schutzart von **IP20**, es ist also ein Produkt für den Innengebrauch. Mit seinem primären Winkel von **120°** wird ein gleichmäßiges Licht in jedem Raum erreicht, wodurch eine einheitliche Umgebung geschaffen wird.

Anwendungen der LED Deckenleuchte 24W - 22W- 20W -18W Bewegungsmelder - CCT- OSRAM CHIP

- Beleuchtung im Haus: Badezimmer, Küchen, Flure, Wohnzimmer.
- Business-Beleuchtung: Bäder, Flure, Büros.
- Kommerzielle Beleuchtung: Einkaufszentren und kleine Geschäfte.

Bei FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte eine **QUALITÄTSGARANTIE** haben und bieten alle notwendigen Elemente für **DISTRIBUTION**, **IMPORT** oder **WHOLESALE**, einschließlich des technischen Datenblatts jedes LED-Produkts.

Technisches Datenblatt

Zusätzliche Bilder:

