

LED Strahler 10W FENIX - Schwarz Chrom - 1-Phasen Schienensystem - CRI+93



Produktcode:

Referenz: SPRG10W-BLACK

Technische Spezifikationen:

Referenz: SPRG10W-BLACK
Nennleistung : 10W
Spannung: 175-265V
Lichtfarbe: 3000K - 4000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 93
Werkstoff: Aluminium +PMMA
Luminosity-Lm: 4800
Lichtquelle: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
Abstrahlwinkel (°): 24°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 130Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 100 Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS
IP: IP20
Betriebsstunden LED-Diode (H): 35.000
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20° ~ +40°
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Zusätzliche Informationen: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Jahre Garantie: 3

Kurzbeschreibung des Produkts:

Unser einphasiger LED-Schienenstrahler 10W -FENIX- ist mit einem BRIDGELUX COB-Chip ausgestattet, der einen sehr hohen chromatischen Auflösungsindex von über +93 aufweist, was die Qualität des Lichts unschlagbar und den Realismus der Farben nahezu perfekt macht, um bestimmte Elemente hervorzuheben. 24°-Winkel.

Produktbeschreibung:

LED-Strahler 10W FENIX Schwarz Chrom einphasig Track CRI+93 - 24°.

Der LED-Strahler -FENIX- BRIDGELUX Chip von 10w zeichnet sich aus, weil er ein Design hat, das mit jedem Stil und ausgezeichneter Leistung kombiniert wird.

Die FENIX LED-Strahler hat BRIDGELUX Chip ist ideal für die Beleuchtung von jedem Ort, den Sie hervorheben wollen, ist es auch perfekt für Situationen in Räumen, die für Klasse und Unterscheidung in seiner Beleuchtung Netzwerk suchen auch Sie haben es in verschiedenen Temperaturen 3000k und 4000k.

Sein Schwarz Chrom Design ist ideal für die Schaffung von minimalistischen Umgebungen, während die Räume, die Sie hervorheben müssen, zu markieren. Seine Installation ist einfach in einphasigen Schiene platziert werden, jetzt ist die Dekoration in Ihren Händen und in der einfachsten Weise.

Dieses Produkt wurde speziell für die Verwendung in Innenräumen hergestellt, daher die Schutzart IP20.

Unser FENIX LED-Strahler strahlt 1000 Lumen aus (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30) und spart bis zu 90% der Kosten. Der Strahler ist für eine Spannung von 175V bis 265V geeignet.

- ANWENDUNGEN - LED-Strahler 10W FENIX Schwarz Chrom Einphasige Schiene CRI+93 - 24° - Bridgelux Chip:

- Schaufenster
- Büroräume
- Schaukästen
- Läden
- Kunstgalerien
- Museen

FactorLED garantiert die QUALITÄT seiner Produkte und bietet alle notwendigen Elemente für den VERTRIEB, den IMPORT oder den GESCHÄFTSVERKEHR, einschließlich des technischen Datenblatts für jedes LED-Produkt.

Technisches Datenblatt

Zusätzliche Bilder:

