

LED Strahler 10W FENIX - Schwarzes Chrom - 3-Phasen Schienensystem - CRI+93



Produktcode:

Referenz: TRBC10W-CHROME

Technische Spezifikationen:

Referenz: TRBC10W-CHROME

Nennleistung : 10W

Spannung: 175-265V

Lichtfarbe: 3000K - 4000K

CRI- Farbwiedergabeindex: 93

Werkstoff: Aluminium +PMMA

Luminosity-Lm: 4800

Lichtquelle: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30

Abstrahlwinkel (°): 24°

Effizienz LED Diode (Lm/W): 130Lm/W

Lichtausbeute (Lm/W): 100 Lm/W

Prüfprotokoll: CE - ROHS

IP: IP20

Betriebsstunden LED-Diode (H): 35.000

Frequenz (Hz): 50/60Hz

Umgebungstemperatur (°C): -20° ~ +40°

Zündzyklen: 100.000

Startzeit (s): 0,2s

Zusätzliche Informationen: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883

Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+

Jahre Garantie: 3

Kurzbeschreibung des Produkts:

Unser **3-Phasen LED-Strahler 10W -FENIX-** ist mit einem **BRIDGELUX COB-Chip** ausgestattet, der einen sehr hohen chromatischen Auflösungsindex von über +93 aufweist, was die Qualität des Lichts unschlagbar und den Realismus der Farben nahezu perfekt macht, um bestimmte Elemente hervorzuheben. 24°-Winkel.

Produktbeschreibung:

LED Strahler 10W FENIX - Schwarzes Chrom - 3-Phasen Schienensystem - CRI+93

Der **LED-Strahler -FENIX- BRIDGELUX Chip** von **10w** zeichnet sich aus, weil er ein Design hat, das mit jedem Stil und ausgezeichneter Leistung kombiniert wird.

Die **FENIX LED-Strahler** hat **BRIDGELUX Chip** ist ideal für die Beleuchtung von jedem Ort, den Sie hervorheben wollen, ist es auch perfekt für Situationen in Räumen, die für Klasse und Unterscheidung in seiner Beleuchtung Netzwerk suchen auch Sie haben es in verschiedenen Temperaturen **3000k und 4000k**.

Sein **schwarzes chrom** Design ist ideal für die Schaffung von minimalistischen Umgebungen, während die Räume, die Sie hervorheben müssen, zu markieren. Seine Installation ist einfach in einphasigen Schiene platziert werden, jetzt ist die Dekoration in Ihren Händen und in der einfachsten Weise.

Dieses Produkt wurde speziell für die Verwendung in Innenräumen hergestellt, daher die Schutzart **IP20**.

Unser **FENIX LED-Strahler** strahlt 1000 Lumen aus (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30) und spart bis zu **90%** der Kosten. Der Strahler ist für eine Spannung von **175V bis 265V** geeignet.

Verwendung des LED Strahler 10W FENIX - Schwarzes Chrom - 3-Phasen Schienensystem - CRI+93:

- Schaufenster
- Büoräume
- Schaukästen
- Läden
- Kunstgalerien
- Museen

FactorLED garantiert die QUALITÄT seiner Produkte und bietet alle notwendigen Elemente für den VERTRIEB, den IMPORT oder den GESCHÄFTSVERKEHR, einschließlich des technischen Datenblatts für jedes LED-Produkt.

Technisches Datenblatt

Zusätzliche Bilder:



bridgelux[®]
Bridging Light and Life™

